



# DriveLock Ereignisse

## Liste der DriveLock Ereignisse 2021.1

---

DriveLock SE 2021



---

## Inhaltsverzeichnis

<b>1 DRIVELOCK VERSION 2021.1</b> .....	<b>3</b>
1.1 Liste aller DriveLock-Ereignisse .....	3
<b>COPYRIGHT</b> .....	<b>192</b>

# 1 DriveLock Version 2021.1

Die folgenden Ereignisse beziehen sich auf DriveLock Version 2021.1.

## 1.1 Liste aller DriveLock-Ereignisse

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
100	DriveLock	Information	Dienst installiert	Der Dienst [ServiceName] wurde installiert.
101	DriveLock	Information	Dienst entfernt	Der Dienst [ServiceName] wurde entfernt.
102	DriveLock	Error	Kann Dienst nicht löschen	Der Dienst [ServiceName] konnte nicht entfernt werden.
103	DriveLock	Error	Fehler beim Control-Handler	Der Control-Handler konnte nicht installiert werden.
104	DriveLock	Error	Initialisierung fehlgeschlagen	Der Initialisierungsvorgang ist fehlgeschlagen.
105	DriveLock	Information	Dienst gestartet	Der Dienst [ServiceName] wurde gestartet. Version: [InstalledVersion]

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
106	DriveLock	Error	Ungültige Anfrage	Der Dienst [ServiceName] erhielt eine ungültige Anfrage.
107	DriveLock	Information	Debug-Meldung	Debug: [DebugMsg]
108	DriveLock	Information	Dienst beendet	Der Dienst [ServiceName] wurde beendet.
109	DriveLock	Information	Trace-Meldung	Trace: [DebugMsg]
110	DriveLock	Audit	Laufwerk verbunden, nicht gesperrt	Das Laufwerk [DriveLetter] ([StorageType]) wurde dem System hinzugefügt. Es handelt sich um ein [StorageBus]-Bus-Gerät. Das Laufwerk ist für diese Benutzerkennung [UserLockState]. Geräteidentifikation: [HWVendorID] [HWProductID] (Rev. [HWRevisionNumber]) (Seriennummer [HWSerialNumber]) Angewendete Whitelist-Regel: [ObjectID] Bildschirm-Status (Tasten [Win]-[L]): [SessionLockState]

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
111	DriveLock	Audit	Laufwerk verbunden und gesperrt	Das Laufwerk [DriveLetter] ([StorageType]) wurde dem System hinzugefügt. Es wurde aufgrund Unternehmensrichtlinien gesperrt. Bei einigen Benutzern kann der Zugriff nun gesperrt sein, da eine neue ACL angewendet wurde. Es handelt sich um ein [StorageBus]-Bus-Gerät. Das Laufwerk ist für diese Benutzerkennung [UserLockState]. Geräteidentifikation: [HWVendorID] [HWProductID] (Rev. [HWRevisionNumber]) (Seriennummer [HWSerialNumber]) Angewendete Whitelist-Regel: [ObjectID] Bildschirm-Status (Tasten [Win]-[L]): [SessionLockState]
112	DriveLock	Audit	Laufwerk verbunden, Fehler beim Sperren	Das Laufwerk [DriveLetter] ([StorageType]) wurde dem System hinzugefügt. Es konnte aufgrund eines Systemfehlers nicht gesperrt werden. Es handelt sich um ein [StorageBus]-Bus-Gerät. Das Laufwerk sollte für diese

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
				Benutzerkennung [UserLockState] sein. Geräteidentifikation: [HWVendorID] [HWProductID] (Rev. [HWRevisionNumber]) (Seriennummer [HWSerialNumber]) Angewendete Whitelist-Regel: [ObjectID] Bildschirm-Status (Tasten [Win]-[L]): [SessionLockState]
113	DriveLock	Audit	Laufwerk getrennt	Das Laufwerk [DriveLetter] wurde vom System getrennt. Geräteidentifikation: [HWVendorID] [HWProductID] (Rev. [HWRevisionNumber]) (Seriennummer [HWSerialNumber])
114	DriveLock	Information	Laufwerk freigegeben	Die Sperre von Laufwerk [DriveLetter] wurde aufgehoben. Geräteidentifikation: [HWVendorID] [HWProductID] (Rev. [HWRevisionNumber]) (Seriennummer [HWSerialNumber])
115	DriveLock	Audit	Laufwerk gesperrt	Das Laufwerk [DriveLetter] ([Sto-

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
				rageType]) wird von {Product} überwacht. Es wurde aufgrund Unternehmensrichtlinien gesperrt. Bei einigen Benutzern kann der Zugriff nun gesperrt sein, da eine neue ACL angewendet wurde. Es handelt sich um ein [StorageBus]-Bus-Gerät. Das Laufwerk ist für diese Benutzerkennung [UserLockState]. Geräteidentifikation: [HWVendorID] [HWProductID] (Rev. [HWRevisionNumber]) (Seriennummer [HWSerialNumber]) Angewendete Whitelist-Regel: [ObjectID] Bildschirm-Status (Tasten [Win]-[L]): [SessionLockState]
116	DriveLock	Error	Fehler bei Laufwerkssperre	Das Laufwerk [DriveLetter] ([StorageType]) konnte aufgrund eines Systemfehlers nicht gesperrt werden. Es handelt sich um ein [StorageBus]-Bus-Gerät. Das Laufwerk sollte für diese Benutzerkennung [UserLockState] sein. Geräteidentifikation: [HWVendorID]

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
				[HWProductID] (Rev. [HWRevisionNumber]) (Seriennummer [HWSerialNumber]) Angewendete Whitelist-Regel: [ObjectID] Bildschirm-Status (Tasten [Win]-[L]): [SessionLockState]
117	DriveLock	Information	Lizenz-Meldung	Lizenzinfo: [LicenseInfo]
118	DriveLock	Error	Kontofehler	Das Konto [UserName] (Domäne [DomainName]) konnte nicht zur Liste der erlaubten Konten hinzugefügt werden.
119	DriveLock	Error	Konfig-Datei Fehler	Fehler beim Laden der Konfigurationsdatei: [FileName]
120	DriveLock	Audit	Serielle Schnittstelle gesperrt	Die serielle Schnittstelle [HardwareID] wird von {Product} kontrolliert. Schnittstellen-Name: [DisplayName] Hardware-ID: [CompatibleID] Klassen-ID: [ClassID]
121	DriveLock	Error	Sperrfehler - Serielle Schnittstelle	Die serielle Schnittstelle [HardwareID]

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
				konnte aufgrund eines Systemfehlers nicht gesperrt werden. Schnittstellen-Name: [DisplayName] Hardware-ID: [CompatibleID] Klassen-ID: [ClassID]
122	DriveLock	Error	Windows Firewall Fehler	Fehler bei der Konfiguration der Windows Firewall. Die Agenten-Fernkontrolle wird auf diesem Rechner evtl. nicht funktionieren. Fehlercode: [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage]
123	DriveLock	Warning	Keine GPO gefunden	Warnung: Keine Gruppenrichtlinien-Konfiguration gefunden.
124	DriveLock	Information	Gerät neu gestartet	Das Gerät [DisplayName] wird von {Product} verwaltet und wurde neu gestartet aufgrund einer Benutzerwechsels. Hardware-ID: [HardwareID] Klassen-ID: [ClassID]
125	DriveLock	Error	Fehler bei Geräte-Neustart	Das Gerät [DisplayName] wird von {Product} verwaltet. Der aktuelle Benutzer

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
				hat sich geändert aber das Gerät konnte aufgrund eines Systemfehlers nicht neu gestartet werden. Hardware-ID: [HardwareID] Klassen-ID: [ClassID]
126	DriveLock	Warning	Geräte-Neustart - Reboot erforderlich	Das Gerät [DisplayName] wird von {Product} verwaltet. Es wurde versucht das Gerät nach einem Benutzerwechsel neu zu starten. Das Gerät unterstützt aber keine Hot-Plug-Befehle. Das System muss neu gestartet werden um das Gerät wieder zu aktivieren. Hardware-ID: [HardwareID] Klassen-ID: [ClassID]
127	DriveLock	Audit	Parallele Schnittstelle gesperrt	Die parallele Schnittstelle [DisplayName] wird von {Product} kontrolliert. Schnittstellen-Name: [HardwareID] Hardware-ID: [CompatibleID] Klassen-ID: [ClassID]
128	DriveLock	Error	Sperrfehler - Parallele Schnittstelle	Die parallele Schnittstelle [DisplayName] konnte aufgrund eines Systemfehlers nicht gesperrt werden. Schnittstellen-

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
				Name: [HardwareID] Hardware-ID: [CompatibleID] Klassen-ID: [ClassID]
129	DriveLock	Audit	Gerät verbunden und gesperrt	Das Gerät [DisplayName] wurde an den Computer angeschlossen. Es wurde gesperrt. Gerätetyp: [DeviceType] Hardware-ID: [HardwareID] Klassen-ID: [ClassID] Angewendete Whitelist-Regel: [ObjectID] Bildschirm-Status (Tasten [Win]-[L]): [SessionLockState]
130	DriveLock	Audit	Gerät verbunden und freigegeben	Das Gerät [DisplayName] wurde an den Computer angeschlossen. Gerätetyp: [DeviceType] Hardware-ID: [HardwareID] Klassen-ID: [ClassID] Angewendete Whitelist-Regel: [ObjectID] Bildschirm-Status (Tasten [Win]-[L]): [SessionLockState]
131	DriveLock	Audit	Temporäre Freigabe	Der {Product} Agent wurde durch einen Administrator temporär freigegeben. Administrator-Computer: [Com-

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
				puterName] (Eindeutige ID [ComputerGuid]) Administratorkennung: [UserName] (Domäne [Domain], SID [SID]) Freigabezeitraum: [UnlockTime] [UnlockUnit] Grund: [Reason]
132	DriveLock	Audit	Temporäre Freigabe abgebrochen	Die temporäre Freigabe des {Product} Agenten wurde durch einen Administrator vorzeitig beendet. Administrator-Computer: [ComputerName] (Eindeutige ID [ComputerGuid]) Administratorkennung: [UserName] (Domäne [Domain], SID [SID])
133	DriveLock	Audit	Dateizugriff	Datei wurde zugegriffen. Dateipfad: [Path] Dateiname: [FileName] Laufwerk: [DriveLetter] Dateinamens-Hash: [MD5Hash] Dateiinhalts-Hash: [MD5Hash] Zugriffsart: [AccessDirection] Prozess: [ProcessName] Geräteidentifikation: [HWVendorID] [HWProductID] (Rev. [HWRevisionNumber])

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
				(Seriennummer [HWSerialNumber])
134	DriveLock	Error	Agent nicht lizenziert	{Product} ist nicht lizenziert um auf diesem Computer zu starten.
135	DriveLock	Error	Anmeldefehler	Der Benutzer [UserName] kann nicht auf diesem Computer angemeldet werden. Bitte überprüfen Sie die konfigurierten Zugangsdaten. Fehlercode: [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage]
136	DriveLock	Error	Schattenkopie - Fehler beim Upload	Die Schattenkopie-Datei [FileName] kann nicht zum zentralen Speicherort [UploadLocation] hochgeladen werden. Fehlercode: [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage]

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
137	DriveLock	Warning	Inkompatible Richtlinie erkannt	Eine nicht zu {Product} kompatible Microsoft-Richtlinie wurde auf diesem Computer aktiviert. Bitte schlagen Sie im Handbuch nach, um Informationen über diese Richtlinie zu erhalten. Es wird empfohlen, die Microsoft-Richtlinie zu deaktivieren.
138	DriveLock	Error	CD-Brenner - Reboot erforderlich	Ein CD-Brenner ([DriveLetter]) wurde neu gestartet um die Berechtigungen zum Brennen von CDs zu ändern. Windows meldet, dass ein Neustart erforderlich ist, um die Änderungen aktiv werden zu lassen. Das Laufwerk wird bis zum nächsten Neustart abgeschaltet sein.
139	DriveLock	Warning	Temporäre Freigabe beendet	Die temporäre Freigabe des Agenten wurde beendet, da die konfigurierte Zeit abgelaufen ist.
140	DriveLock	Audit	Container verbunden	Es wurde eine Verbindung mit einem

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
				durch {Product} verschlüsselten Container hergestellt. Status: [CryptStatus] Container: [FileName] Container GUID: [VolumeID] Laufwerksbuchstabe: [DriveLetter] Geräteidentifikation: [HwVendorID] [HwProductID] (Rev. [HwRevisionNumber]) (Seriennummer [HwSerialNumber])
141	DriveLock	Audit	Container getrennt	Die Verbindung mit einem durch {Product} verschlüsseltem Container wurde getrennt. Status: [CryptStatus] Container: [DriveLetter] Container GUID: [VolumeID] Laufwerksbuchstabe: [FileName] Geräteidentifikation: [HwVendorID] [HwProductID] (Rev. [HwRevisionNumber]) (Seriennummer [HwSerialNumber])
142	DriveLock	Audit	Container erstellt	Ein durch {Product} verschlüsselter Container wurde erstellt/formatiert. Status: [CryptStatus] Container: [FileName] Con-

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
				tainer GUID: [VolumeID] Dateisystem: [FileSystemType] Geräteidentifikation: [HWVendorID] [HWProductID] (Rev. [HWRevisionNumber]) (Seriennummer [HWSerialNumber])
143	DriveLock	Audit	Kennwort geändert	Das Kennwort eines durch {Product} verschlüsselten Containers wurde geändert. Status: [CryptStatus] Container: [FileName] Container GUID: [VolumeID] Geräteidentifikation: [HWVendorID] [HWProductID] (Rev. [HWRevisionNumber]) (Seriennummer [HWSerialNumber])
144	DriveLock	Information	Netzwerkverbindung geändert	Eine Netzwerkverbindung wurde geändert. Netzwekadapter: [NetAdapter] Name der Netzwerkverbindung: [DisplayName] GUID der Netzwerkverbindung: [ObjectID]
145	DriveLock	Audit	Datei blockiert durch Inhaltsfilter	Der Dateizugriff wurde durch den Inhalts-

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
				filter blockiert. Unzulässiger Dateiinhalt. Dateipfad: [Path] Dateiname: [FileName] Laufwerk: [DriveLetter] Dateigröße: [Size] Dateinamens-Hash: [MD5Hash] Datei- inhalts-Hash: [MD5Hash] Zugriffsart: [AccessDirection] Prozess: [Pro- cessName] Geräteidentifikation: [HWVen- dorID] [HWProductID] (Rev. [HWRevisionNumber]) (Seriennummer [HWSerialNumber])
146	DriveLock	Audit	Prozess gesperrt	Die Ausführung eines Prozesses wurde verhindert. Prozess: [ProcessName] Datei Hash: [ProcessHash] Angewendete Regel: [ObjectID] Regel-Typ: [WType]
147	DriveLock	Audit	Prozess gestartet	Ein Prozess wurde gestartet. Prozess: [ProcessName] Datei Hash: [Pro- cessHash] Angewendete Regel: [Objec- tID] Regel-Typ: [WType]
148	DriveLock	Audit	Dateiendung gesperrt	Der Dateizugriff wurde durch den Datei-

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
				filter verhindert. Unzulässige Datei- endung. Dateipfad: [Path] Dateiname: [FileName] Laufwerk: [DriveLetter] Dateigröße: [Size] Dateinamens-Hash: [MD5Hash] Dateiinhalts-Hash: [MD5Hash] Zugriffsart: [AccessDirection] Prozess: [ProcessName] Gerä- teidentifikation: [HWVendorID] [HWPro- ductID] (Rev. [HWRevisionNumber]) (Seriennummer [HWSerialNumber])
149	DriveLock	Warning	Netzwerkprofil Shutdown	Der Computer wurde aufgrund einer gesperrten Netzwerkverbindung her- untergefahren. GUID der Netz- werkverbindung: [ObjectID]
150	DriveLock	Warning	Netzwerkadapter deaktiviert	Die Netzwerkadapter sind aufgrund einer gesperrten Netzwerkverbindung deaktiviert. GUID der Netz- werkverbindung: [ObjectID]
151	DriveLock	Warning	Windows Terminal-Dienste deak-	Die Windows Terminal-Dienste sind auf

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
			tiviert	diesem Computer deaktiviert. {Product} benötigt diese Terminal Dienste, um Benutzerwechsel in Echtzeit zu erkennen. Veraltete Funktionen werden verwendet, um die Funktionalität von {Product} aufrechtzuerhalten. Bitte aktivieren Sie die Terminal Dienste.
152	DriveLock	Warning	Richtliniendateispeicher-Entpackfehler	Der Richtliniendateispeicher [PolicyStorageContainer] kann nicht entpackt werden. Einige Funktionen, welche diese Dateien benötigen, werden fehlschlagen.
153	DriveLock	Warning	Konfigurationsdatei angewendet	Die Konfigurationsdatei [FileName] wurde erfolgreich angewendet.
154	DriveLock	Error	Konfigurations-Datei Download-Fehler	Die Konfigurationsdatei [FileName] kann nicht heruntergeladen werden. Fehler-Code: [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage]
155	DriveLock	Error	Konfigurations-Datei Fehler	Die Konfigurationsdatei [FileName] kann

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
				nicht in die lokale Systemregistrierung geladen werden. Fehler-Code: [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage]
156	DriveLock	Error	Konfigurations-Datei Fehler	Eine temporäre Kopie der Konfigurationsdatei [FileName] kann nicht erstellt werden. Fehler-Code: [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage]
157	DriveLock	Warning	Konfigurations-Datei Fehler	Die Konfigurationsdatei [FileName] ist ungültig oder defekt. Fehler-Code: [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage]
158	DriveLock	Warning	Konfigurations-Datei Fehler	Die Konfigurationsdatei [FileName] kann nicht gelesen werden. Fehler-Code: [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage]
159	DriveLock	Warning	Kontofehler	Das Benutzerkonto [UserName] kann nicht angemeldet werden, um die Konfigurationsdatei [FileName] zu lesen. Fehler-Code: [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage]

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
160	DriveLock	Warning	{FDE} Installationsfehler	Nicht genügend freier Festplattenspeicher verfügbar, um die {DiskProtection} zu installieren. Benötigter Speicherplatz: [RequiredSpace] Bytes Freier Speicherplatz: [AvailableSpace] Bytes
161	DriveLock	Error	Kontofehler	Das Benutzerkonto [UserName] kann nicht angemeldet werden, um die {DiskProtection} zu konfigurieren. Fehler-Code: [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage]
162	DriveLock	Warning	{FDE} Paket-Download fehlgeschlagen	Das Installationspaket der {DiskProtection} kann nicht von [URL] heruntergeladen werden. Fehler-Code: [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage]
163	DriveLock	Warning	{FDE} Installationsfehler	Das Installationspaket der {DiskProtection} ist nicht lokal verfügbar.
164	DriveLock	Warning	{FDE} Download erfolgreich	Das Installationspaket der {Dis-

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
				kProtection} wurde erfolgreich heruntergeladen.
165	DriveLock	Warning	{FDE} Installationsfehler	Das Installationspaket der {DiskProtection} kann nicht entpackt werden. Die Datei [PackagePath] fehlt oder ist defekt.
166	DriveLock	Warning	{FDE} Installationsfehler	Die {DiskProtection}-Datei [ScriptFile] ist im Richtliniendateispeicher nicht vorhanden.
167	DriveLock	Warning	{FDE} Installationsfehler	Der Befehl "[CmdLine]" kann nicht ausgeführt werden. Fehler-Code: [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage]
168	DriveLock	Warning	{FDE} Installation erfolgreich	{DiskProtection} wurde erfolgreich installiert.
169	DriveLock	Warning	{FDE} Installationsfehler	Die Installation der {DiskProtection} ist fehlgeschlagen

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
170	DriveLock	Warning	{FDE} Installationsfehler	{DiskProtection} ist auf diesem Computer konfiguriert, aber die Installation ist fehlgeschlagen.
171	DriveLock	Warning	{FDE} Installationsfehler	Die Status-Informationsdatei [FileName] kann nicht erzeugt werden.
172	DriveLock	Warning	{FDE} Installationsfehler	Die {DiskProtection}-Datei [FileName] kann nicht an ihren Zielort kopiert werden. Fehler-Code: [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage]
173	DriveLock	Audit	Datei angelegt	Neue Datei wurde angelegt. Dateipfad: [Path] Dateiname: [FileName] Laufwerk: [DriveLetter] Dateigröße: [Size] Dateinamens-Hash: [MD5Hash] Dateiinhalts-Hash: [MD5Hash] Zugriffsart: [AccessDirection] Prozess: [ProcessName] Geräteidentifikation: [HWVendorID] [HWProductID] (Rev. [HWRevisionNumber]) (Seriennummer [HWSerialNumber])

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
174	DriveLock	Warning	{FDE} Installation verhindert	Die Installation der {DiskProtection} soll ausgeführt werden, wird aber durch eine Administratoreingriff verhindert.
175	DriveLock	Warning	{FDE} Installationsfehler	Die Installation der {DiskProtection} kann den Installationsordner nicht bereinigen. Fehler-Code: [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage]
176	DriveLock	Warning	Fehler Pre-Boot-Authentifizierung	Pre-Boot-Authentifizierung ist auf diesem Computer konfiguriert, aber die Initialisierung ist fehlgeschlagen.
179	DriveLock	Warning	{FDE} Verschlüsselung gestartet	{DiskProtection} hat mit der Verschlüsselung der lokalen Festplatten begonnen.
181	DriveLock	Warning	{FDE} Verschlüsselung erfolgreich	{DiskProtection} hat die lokalen Festplatten erfolgreich verschlüsselt.
183	DriveLock	Warning	{FDE} Entschlüsselung gestartet	{DiskProtection} hat mit der Entschlüsselung der lokalen Festplatten

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
				begonnen.
184	DriveLock	Warning	{FDE} Entschlüsselung erfolgreich	{DiskProtection} hat die lokalen Festplatten erfolgreich entschlüsselt.
185	DriveLock	Warning	{FDE}-Upload-Fehler	Die {DiskProtection}-Daten [LogFile] konnten nicht zum {PrefixEnterpriseService} hochgeladen werden. Fehler [ErrorMessage]
186	DriveLock	Warning	{FDE} Systemfehler	Die Log-Datei [LogArchive] konnte nicht zum Log-Archiv [LogFile] hinzugefügt werden.
187	DriveLock	Warning	{FDE} Systemfehler	Wiederherstellungsinformationen können nicht unter [TargetFolder] abgelegt werden. Fehler-Code: [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage]
188	DriveLock	Warning	{FDE} Deinstallation erfolgreich	{DiskProtection} wurde erfolgreich deinstalliert.

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
189	DriveLock	Error	{FDE}-Installation - falsche Paketversion	Installation oder Update der {DiskProtection} wurden abgebrochen, weil eine falsche Version des Installationspaketes erkannt wurde. Installiert Version: [InstalledVersion] Erwartete Version: [ExpectedVersion]
190	DriveLock	Warning	Datei bereits vorhanden	Die Datei [PolicyStorageContainer] ist bereits im lokalen Ordner vorhanden. Sie sollte aus dem Richtliniendateispeicher [FileName] extrahiert werden.
191	DriveLock	Warning	{PrefixEnterpriseService} ausgewählt	Der {PrefixEnterpriseService} [DesName] wurde von {Product} ausgewählt. Verbindungs-ID: [ObjectID] Benutzt für: [AgentServerType]
192	DriveLock	Warning	{PrefixEnterpriseService} nicht verfügbar	Es ist kein {PrefixEnterpriseService} verfügbar, weil keine gültige Verbindung konfiguriert ist.
193	DriveLock	Warning	Fehler Ausführung Kom-	Die Datei [CmdLine] existiert nicht beim

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
			mandozeilenbefehl	Versuch einen Befehl / Skript auszuführen.
194	DriveLock	Warning	Fehler Ausführung Befehl	Beim Versuch einen Befehl oder ein Skript auszuführen konnte ein Prozess nicht erzeugt werden. Befehlszeile: [CmdLine] Fehler-Code: [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage]
195	DriveLock	Warning	Agentenkommunikation fehlgeschlagen	Die interne Agenten-Kommunikation war beim Ausführen eines Befehls / Skripts gestört. Befehlszeile: [CmdLine] Fehler-Code: [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage]
196	DriveLock	Warning	Befehl - Nicht ausgeführt	Es ist kein Benutzer angemeldet. Ein Befehl / Skript welcher zur Ausführung im Benutzerkontext konfiguriert ist, wurde daher nicht ausgeführt. Befehlszeile: [CmdLine]
197	DriveLock	Warning	Befehl ausgeführt (Benutzerkontext)	Ein Befehl / Skript wurde im Benutzerkontext ausgeführt. Befehlszeile:

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
				[CmdLine]
198	DriveLock	Warning	Befehl ausgeführt (Systemkontext)	Ein Befehl / Skript wurde im Systemkontext ausgeführt. Befehlszeile: [CmdLine]
199	DriveLock	Warning	Laufwerke temporär freigegeben	Folgende Laufwerkstypen wurden durch den Administrator temporär freigegeben: [DriveType1] [DriveType2] [DriveType3] [DriveType4] [DriveType5] [DriveType6] [DriveType7] [DriveType8] [DriveType9] [DriveType10]
200	DriveLock	Warning	Geräte temporär freigegeben	Folgende Geräteklassen wurden durch den Administrator temporär freigegeben: [DeviceTypes]
202	DriveLock	Warning	Datei-Kopierfehler	Das Kopieren bereits bestehender Dateien auf den Container [FileName] ist fehlgeschlagen. Container GUID: [VolumeID]

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
203	DriveLock	Warning	Dateien gelöscht	Bereits bestehende Dateien wurden von [FileName] im Rahmen der erzwungenen Verschlüsselung gelöscht. Grund: [AcDeleteReason] Container GUID: [VolumeID]
205	DriveLock	Warning	Datei-Löschfehler	Beim Löschen bereits bestehender Dateien von [FileName] ist ein Fehler aufgetreten. Container GUID: [VolumeID]
206	DriveLock	Warning	{FDE} Deinstallation fehlgeschlagen	Die Deinstallation der {DiskProtection} ist fehlgeschlagen.
207	DriveLock	Warning	{FDE} Fehler bei Konfiguration	Die Konfiguration der {DiskProtection} kann nicht angewendet werden.
208	DriveLock	Warning	{FDE} Schlüsselsicherung fehlgeschlagen	Das Erstellen einer {DiskProtection}-Schlüsselsicherung ist fehlgeschlagen.
209	DriveLock	Warning	{FDE} nicht lizenziert	{DiskProtection} soll lokale Festplatten auf diesem Computer verschlüsseln, ist aber nicht lizenziert.

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
210	DriveLock	Warning	Kann PBA-Benutzer nicht lesen	{DiskProtection} kann die Benutzer der Pre-Boot-Authentifizierung nicht lesen.
211	DriveLock	Warning	Kann PBA-Benutzer nicht erstellen	{DiskProtection} kann den Benutzer [UserName] (Domäne [DomainName]) nicht zur Benutzerdatenbank der Pre-Boot-Authentifizierung hinzufügen.
212	DriveLock	Warning	Kann PBA-Benutzer nicht löschen	{DiskProtection} kann den Benutzer [UserName] (Domäne [DomainName]) nicht aus der Benutzerdatenbank der Pre-Boot-Authentifizierung löschen.
213	DriveLock	Warning	Kann PBA nicht deaktivieren	Die Pre-Boot-Authentifizierung kann nicht deaktiviert werden, wenn Festplatten verschlüsselt sind. Die {Product}-Konfiguration ist inkonsistent und sollte geändert werden, so dass Pre-Boot-Authentifizierung aktiviert ist, wenn Festplatten verschlüsselt sind.
214	DriveLock	Warning	Kann Wie-	Wiederherstellungsinformationen kann-

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
			derherstellungsinformationen nicht lesen	ten nicht aus der Datei [FileName] gelesen werden um diese zum Server hochzuladen. Fehlercode: [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage]
215	DriveLock	Warning	Server- oder Netzwerkfehler beim Upload (Wiederherstellungsinformationen)	Wiederherstellungsinformationen aus Datei [FileName] konnten aufgrund eines Server- oder Netzwerkfehlers nicht hochgeladen werden. Fehler: [ErrorMessage]
216	DriveLock	Warning	Server- oder Netzwerkfehler beim Upload (Status-Datei)	Die Status-Datei [FileName] konnte aufgrund eines Server- oder Netzwerkfehlers nicht hochgeladen werden. Fehler: [ErrorMessage]
217	DriveLock	Warning	Veraltete Server-Version (braucht Update)	Der eingestellte Server ist nicht mit dieser Version des Agenten kompatibel. Er muss auf eine neue Version gebracht werden, um alle Funktionen dieses Agenten zu unterstützen. Fehlende Funktion: [MethodName]

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
218	DriveLock	Audit	Dateizugriff	Datei zugegriffen. Dateipfad: [Path] Dateiname: [FileName] Dateinamens-Hash: [MD5Hash] Zugriffsart: [AccessDirection] Prozess: [ProcessName]
219	DriveLock	Warning	Dateifilter Endung-Sperre	Der Dateizugriff wurde durch den Dateifilter verhindert. Unzulässige Dateierweiterung. Dateipfad: [Path] Dateiname: [FileName] Dateinamens-Hash: [MD5Hash] Zugriffsart: [AccessDirection] Prozess: [ProcessName]
220	DriveLock	Warning	Interner Fehler mit Wiederherstellungsinformation	Beim Erzeugen der Wiederherstellungsinformationen für den Container [FileName] ist ein interner Fehler aufgetreten. Container GUID: [VolumeID]
221	DriveLock	Warning	Anwendungs-Hashdatenbank nicht vorhanden	Die Anwendungs-Hashdatenbank [FileName] ist im Richtliniendateispeicher nicht vorhanden. Bitte überprüfen Sie, ob die Grup-

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
				penrichtlinie oder die Konfigurationsdatei ordnungsgemäß angewendet werden. Regel: [ObjectID]
222	DriveLock	Warning	Kann Anwendungs-Hashdatenbank nicht öffnen	Die Anwendungs-Hashdatenbank [FileName] kann nicht geöffnet werden. Bitte überprüfen Sie die Datenbank mit der Management-Konsole. Die zugrundeliegende ALF-Regel wird nicht funktionieren. Regel: [ObjectID]
223	DriveLock	Warning	Kann Anwendungs-Hashdatenbank nicht aktivieren	Die Anwendungs-Hashdatenbank [FileName] kann nicht im ALF-Treiber angewendet werden. Die zugrundeliegende ALF-Regel wird nicht funktionieren. Regel: [ObjectID]
224	DriveLock	Warning	Container-Kennwort wiederhergestellt	Das Kennwort eines verschlüsselten Containers wurde wiederhergestellt. Status: [CryptStatus] Container: [FileName] Container GUID: [VolumeID] Geräteidentifikation: [HWVendorID]

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
				[HWProductID] (Rev. [HWRevisionNumber]) (Seriennummer [HWSerialNumber])
225	DriveLock	Warning	Illegaler Offline-Freigabe-Versuch	{Product} hat einen illegalen Versuch erkannt, den Computer offline temporär freizugeben.
226	DriveLock	Warning	Offline-Freigabe angefordert	Eine Offline-Freigabe-Anforderung wurde vom Benutzer initiiert. Anforderungscode: [RequestCode]
227	DriveLock	Error	{Product}-Programmdatei verändert	Eine {Product}-Programmdatei wurde verändert oder die digitale Signatur kann nicht überprüft werden. Datei: [FileName] Fehlercode: [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage]
228	DriveLock	Warning	Ereignisspeicher voll	Der Ereignisspeicher war voll. Einige ältere Ereignisse wurden gelöscht und werden nicht an externe Ziele wei-

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
				tergeleitet.
229	DriveLock	Warning	Läuft im Simulationsmodus	{Product} läuft im Simulationsmodus. Es wird nichts gesperrt oder gefiltert.
230	DriveLock	Warning	SSL: Kann DH-Parameter nicht erstellen	Das Modul für verschlüsselte Kommunikation (SSL) konnte keine Parameter für den Schlüsselaustausch (DH) erstellen. Standardwerte werden benutzt und eine schwächere Verschlüsselung sind die Folge.
231	DriveLock	Error	SSL: Kann selbstsigniertes Zertifikat nicht ausstellen	Das Modul für verschlüsselte Kommunikation (SSL) konnte das selbstsignierte Zertifikat für die Verschlüsselung nicht ausstellen. SSL ist nicht verfügbar. Fehlercode: [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage]
232	DriveLock	Error	SSL: Kann Zertifikatsdatei nicht öffnen	Das Modul für verschlüsselte Kommunikation (SSL) kann die Zertifikatsdatei für die Verschlüsselung

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
				nicht öffnen. SSL ist nicht verfügbar. Zertifikatsdatei: [FileName] Fehlercode: [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage]
233	DriveLock	Error	SSL: Kann Zertifikat nicht konvertieren	Das Modul für verschlüsselte Kommunikation (SSL) konnte das Zertifikat für die Verschlüsselung nicht in sein internes Format konvertieren. SSL ist nicht verfügbar. Fehlercode: [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage]
234	DriveLock	Error	Kann Port nicht zu Windows Firewall-Ausnahmen hinzufügen	Fehler beim Hinzufügen einer Port-Ausnahme zur Windows Firewall. Die Agenten-Fernkontrolle wird auf diesem Rechner evtl. nicht funktionieren. Port: [Port] Fehlercode: [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage]
235	DriveLock	Error	SSL: Kann nicht initialisiert werden	Das Modul für verschlüsselte Kommunikation (SSL) konnte nicht initialisiert werden. Fehler: [ErrorMessage]

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
236	DriveLock	Error	Fernkontrolle: Kann Server nicht initialisieren	Die Serverkomponente für Agentenfernkontrolle konnte nicht initialisiert werden. Agentenfernkontrolle ist nicht verfügbar. Fehler: [ErrorMessage]
237	DriveLock	Error	Fernkontrolle: Interner Fehler	Agentenfernkontrolle: Ein interner SOAP-Kommunikationsfehler ist aufgetreten. Fehler: [ErrorMessage]
238	DriveLock	SuccessAudit	Fernkontrolle: Funktion aufgerufen	Eine Funktion der Agentenfernkontrolle wurde aufgerufen. Aufrufende IP-Adresse: [IPAddress] Aufgerufene Funktion: [FunctionName]
239	DriveLock	SuccessAudit	Fernkontrolle: HTTP-GET-Anfrage	Eine HTTP-GET-Anfrage wurde an den Agenten gesendet. Anfragende IP-Adresse: [IPAddress] Angefragte URL: [URL]
240	DriveLock	Warning	GPO: Kann nicht lokal zwischenspeichern	Eine {Product} Gruppenrichtlinien-Konfigurationsdatenbank konnte nicht lokale zwischengespeichert werden. GPO-

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
				Objekt-GUID: [ObjectID] GPO-Name: [GpoName] Datenbankdatei: [FileName] Fehlercode: [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage]
241	DriveLock	Error	GPO: Kann nicht geöffnet werden	Eine {Product} Gruppenrichtlinien-Konfigurationsdatenbank konnte nicht geöffnet und extrahiert werden. Einstellungen aus diese GPO-Objekt werden nicht angewendet. GPO-Objekt-GUID: [ObjectID] GPO-Name: [GpoName] Datenbankdatei: [FileName] Fehlercode: [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage]
242	DriveLock	Error	GPO: Alles-Sperren-Konfiguration wird angewendet	Eine Gruppenrichtlinien-Konfiguration wurde erkannt aber es konnten keine Einstellungen aus den Konfigurationsdatenbanken gelesen werden. {Product} wird eine Konfiguration verwenden, in der alle Wechseldatenträger gesperrt sind.

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
243	DriveLock	Error	GPO: Kann Datenbank nicht öffnen	Eine Gruppenrichtlinien-Konfigurationsdatenbank konnte nicht geöffnet werden. Datenbank-Datei: [FileName] Fehlercode: [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage]
244	DriveLock	Error	GPO: Kann nicht auf GPO zugreifen	Der {Product}-Agent kann nicht auf die Windows-Gruppenrichtlinien-Konfiguration zugreifen. Fehlercode: [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage]
245	DriveLock	Information	GPO: Konfiguration angewendet	Eine Gruppenrichtlinien-Konfiguration wurde angewendet. GPO-Objekt-GUID: [ObjectID] GPO-Name: [GpoName] GPO Angewendet von: [GpoLinkedFrom]
246	DriveLock	Error	Kann Konfigurationsstatus nicht speichern	Der {Product}-Agent kann den Konfigurationsstatus nicht speichern, der von anderen {Product}-Komponenten benutzt wird. Error code: [ErrorCode] Error: [ErrorMessage]

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
247	DriveLock	Error	Kann Konfigurations-Speicher nicht initialisieren	Der {Product}-Agent kann den Konfigurationsdatenbank-Speicher nicht initialisieren.
248	DriveLock	Error	{PrefixES}: Bereitstehende Datei wurde gelöscht	Eine Datei, welche zum Upload auf den {PrefixEnterpriseService} bereitstand, wurde lokal gelöscht, bevor der Upload stattfinden konnte. Dateiname: [FileName]
249	DriveLock	Error	Konfigurationsdatei: Alles-Sperren-Konfiguration wird angewendet	Eine Konfiguration mit Konfigurations-Dateien wurde erkannt aber es konnten keine Einstellungen aus einer Konfigurationsdatenbank gelesen werden. {Product} wird eine Konfiguration verwenden, in der alle Wechseldatenträger gesperrt sind.
250	DriveLock	Warning	Konfigurationsdatei: Benutze zwischengespeicherte Kopie	Die Konfigurationsdatei [FileName] konnte nicht von ihrem ursprünglichen Ort geladen werden. Eine lokal zwischengespeicherte Kopie wird benutzt.

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
251	DriveLock	Error	Konfigurationsdatei: Kann nicht extrahiert werden.	Eine {Product}-Konfigurationsdatei konnte nicht extrahiert werden. Einstellungen aus dieser Datei werden nicht angewendet. Datenbankdatei: [FileName] Fehlercode: [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage]
252	DriveLock	SuccessAudit	Benutzungsrichtlinie akzeptiert	Benutzungsrichtlinie für Laufwerk [DriveLetter] wurde vom Benutzer akzeptiert. Geräteidentifikation: [HWVendorID] [HWProductID] (Rev. [HWRevisionNumber]) (Seriennummer [HWSerialNumber])
253	DriveLock	FailureAudit	Benutzungsrichtlinie abgelehnt	Benutzungsrichtlinie für Laufwerk [DriveLetter] wurde vom Benutzer abgelehnt. Geräteidentifikation: [HWVendorID] [HWProductID] (Rev. [HWRevisionNumber]) (Seriennummer [HWSerialNumber])
254	DriveLock	Warning	Benutzungsrichtlinie: Niemand ange-	Die Benutzungsrichtlinie für Laufwerk

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
			meldet	[DriveLetter] konnte nicht angezeigt werden, da kein Benutzer angemeldet ist. Es wird fortgefahren als wenn die Richtlinie abgelehnt ist.
255	DriveLock	Information	Verzögerter Hash erzeugt	Verzögerte Dateiinhalts-Hash-Erzeugung abgeschlossen. Dateipfad: [Path] Dateiname: [FileName] Laufwerk: [DriveLetter] Dateinamens-Hash: [MD5Hash] Dateiinhalts-Hash: [MD5Hash] Geräteidentifikation: [HWVendorID] [HWProductID] (Rev. [HWRevisionNumber]) (Seriennummer [HWSerialNumber])
256	DriveLock	Information	Dateiinhalt geändert	Dateiinhalt wurde geändert. Dateipfad: [Path] Dateiname: [FileName] Laufwerk: [DriveLetter] Vorheriger Dateinamens-Hash: [MD5Hash] Vorheriger Dateiinhalts-Hash: [MD5Hash] Neuer Dateiinhalts-Hash: [MD5Hash] Geräteidentifikation: [HWVendorID] [HWProductID] (Rev. [HWRe-

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
				visionNumber]) (Seriennummer [HWSerialNumber])
257	DriveLock	SuccessAudit	Datei gelöscht	Datei gelöscht. Prozess: [ProcessName] Dateipfad: [Path] Dateiname: [FileName] Laufwerk: [DriveLetter] Dateinamens-Hash: [MD5Hash] Dateiinhalts-Hash: [MD5Hash] Geräteidentifikation: [HWVendorID] [HWProductID] (Rev. [HWRevisionNumber]) (Seriennummer [HWSerialNumber])
258	DriveLock	SuccessAudit	Datei umbenannt	Datei wurde umbenannt. Prozess: [ProcessName] Alter Dateipfad: [Path] Alter Dateiname: [FileName] Neuer Dateiname: [FileName] Alter Dateinamens-Hash: [MD5Hash] Dateiinhalts-Hash: [MD5Hash] Neuer Dateinamens-Hash: [MD5Hash] Laufwerk: [DriveLetter]

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
				Geräteidentifikation: [HWVendorID] [HWProductID] (Rev. [HWRevisionNumber]) (Seriennummer [HWSerialNumber])
259	DriveLock	Information	FIPS-Mode aktiviert	{Product} verwendet ein eingebettetes FIPS 140-2-validiertes kryptographisches Modul (Certificate #1051) unter Windows nach den Richtlinien der FIPS 140-2 Implementation Guidance Abschnitt G.5. Der FIPS-Mode wurde erfolgreich aktiviert.
260	DriveLock	Error	FIPS-Mode-Aktivierung fehlgeschlagen	{Product}-Verschlüsselung: Der FIPS-Mode konnte nicht aktiviert werden wegen Fehler [ErrorMessage]
261	DriveLock	Error	Kann Gerätetreiber nicht starten	Der Geräte-Treiber [DriverName] kann nicht gestartet werden. {Product} wird nicht korrekt arbeiten. Fehler-Code:

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
				[ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage]
262	DriveLock	Error	Fehler bei ALF-Treiber-Kommunikation	Bei der Kommunikation mit dem Application Launch Filter-Gerätetreiber ist ein Fehler aufgetreten. Fehler-Code: [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage]
263	DriveLock	Error	Fehler bei Prozeß-Detail-Ermittlung	Beim Ermitteln der Detail-Informationen für einen Prozeß ist ein Fehler aufgetreten. Prozess: [ProcessName] Datei Hash: [ProcessHash]
264	DriveLock	Error	Kann GPO nicht mit RSoP zusammenführen	Die GPO-Konfigurationsdatenbank [FileName] kann nicht mit dem Richtlinienresultatssatz zusammengeführt werden.
265	DriveLock	Error	Kann Systemregistrierung nicht mit RSoP zusammenführen	Die GPO-Einstellungen in der Systemregistrierung können nicht mit dem Richtlinienresultatssatz zusammengeführt werden.

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
266	DriveLock	Error	Kann Verschlüsselungs-Gerätetreiber nicht starten	Der Verschlüsselungs-Geräte-Treiber kann nicht geöffnet oder gestartet werden. Fehler-Code: [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage]
267	DriveLock	Error	Kann Verschlüsselungs-Gerätetreiber nicht installieren	Der Verschlüsselungs-Geräte-Treiber kann nicht installiert werden. Funktion: [Function] Fehler-Code: [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage]
268	DriveLock	Error	Kann Mobile Encryption Application nicht aktualisieren	Die Mobile Encryption Application kann nicht automatisch aktualisiert werden. Zielfile: [FileName] Fehler-Code: [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage]
269	DriveLock	Error	Kann CD/DVD-Filtertreiber nicht binden	Der CD/DVD-Filtertreiber kann nicht an ein Laufwerk gebunden werden. Laufwerk: [DriveLetter] Fehler-Code: [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage]
270	DriveLock	Error	CD/DVD-Filter-Konfiguration kann nicht angewendet werden	Die aktuelle Filter-Konfiguration kann nicht im CD/DVD-Filtertreiber ange-

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
				wendet werden. Inkorrekte Zugriffsrechte bzw. Filterung kann die Folge sein. Laufwerk: [DriveLetter] Fehler-Code: [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage]
271	DriveLock	SuccessAudit	CD/DVD-Schreibvorgang gestartet	Ein CD/DVD-Schreibvorgang wurde beim Laufwerk [DriveLetter] gestartet. Geräteidentifikation: [HWVendorID] [HWProductID] (Rev. [HWRevisionNumber]) (Seriennummer [HWSerialNumber]) Prozess: [ProcessName]
272	DriveLock	FailureAudit	CD/DVD-Schreibvorgang blockiert	Ein CD/DVD-Schreibvorgang wurde auf Laufwerk [DriveLetter] blockiert. Geräteidentifikation: [HWVendorID] [HWProductID] (Rev. [HWRevisionNumber]) (Seriennummer [HWSerialNumber]) Prozess: [ProcessName]
273	DriveLock	Information	CD/DVD-Schreibvorgang beendet	Ein CD/DVD-Schreibvorgang wurde auf Laufwerk [DriveLetter] beendet. Gerä-

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
				teidentifikation: [HWVendorID] [HWProductID] (Rev. [HWRevisionNumber]) (Seriennummer [HWSerialNumber]) Prozess: [ProcessName] Geschriebene Bytes: [DataSize]
274	DriveLock	SuccessAudit	CD/DVD-Löschvorgang beendet	Ein CD/DVD-Löschvorgang wurde auf Laufwerk [DriveLetter] durchgeführt. Das Medium wurde [BlankMethod] Geräteidentifikation: [HWVendorID] [HWProductID] (Rev. [HWRevisionNumber]) (Seriennummer [HWSerialNumber]) Prozess: [ProcessName]
275	DriveLock	SuccessAudit	CD/DVD-Löschvorgang blockiert	Ein CD/DVD-Löschvorgang wurde auf Laufwerk [DriveLetter] blockiert. Das Medium wäre [BlankMethod] worden. Geräteidentifikation: [HWVendorID] [HWProductID] (Rev. [HWRevisionNumber]) (Seriennummer [HWSerialNumber]) Prozess: [ProcessName]

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
276	DriveLock	Information	Systemüberprüfung erfolgreich	<p>Eine Systemüberprüfung wurde auf Laufwerk [DriveLetter] ausgeführt und erfolgreich abgeschlossen.</p> <p>Geräteidentifikation: [HWVendorID] [HWProductID] (Rev. [HWRevisionNumber]) (Seriennummer [HWSerialNumber]) Status: [ActionResult]</p>
277	DriveLock	Error	Systemüberprüfung fehlgeschlagen	<p>Eine Systemüberprüfung wurde auf Laufwerk [DriveLetter] ausgeführt und hat ein Problem gemeldet. Geräteidentifikation: [HWVendorID] [HWProductID] (Rev. [HWRevisionNumber]) (Seriennummer [HWSerialNumber]) Status: [ActionResult]</p>
278	DriveLock	Error	Keine oder falsche Einstellungen für erzwungene Verschlüsselung	<p>Ein Laufwerk ist für erzwungene Verschlüsselung konfiguriert aber es sind entweder keine Einstellungen für die erzwungene Verschlüsselung vorhanden oder Sie haben einen FIPS-Modus ausgewählt und keinen passenden Algo-</p>

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
				rithmus für die erzwungene Verschlüsselung. Das Laufwerk wird gesperrt und die Verschlüsselung nicht durchgeführt.
279	DriveLock	Error	Kann SNMP-Trap nicht senden	Ein SNMP-Trap konnte nicht an den eingestellten Trap-Empfänger versendet werden. Funktionsname: [ErrorMessage] Fehlercode: [ErrorCode]
280	DriveLock	Error	Kann Dateifilter-DLL nicht laden	Eine konfigurierte Dateifilter-Bibliothek (DLL) konnte nicht geladen werden. DLL-Datei: [FileName] Fehlercode: [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage]
281	DriveLock	Error	Kann Funktion in DLL nicht finden	Die konfigurierte Funktion [FunctionName] kann in der Dateifilter-Bibliothek (DLL) nicht gefunden werden. DLL-Datei: [FileName] Fehlercode: [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage]
282	DriveLock	Audit	Temporäre Freigabe (offline)	Der {Product} Agent wurde über die Off-

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
				line-Freigabe temporär freigegeben. Freigabezeitraum: [UnlockTime] [UnlockUnit]
283	DriveLock	Information	Laufwerk an Thin-Client verbunden	Das Laufwerk [DriveLetter] (verbunden als [FileName]) wurde dem Thin-Client [ComputerName] (Eindeutige ID [ComputerGuid]) hinzugefügt. Geräteidentifikation: [HWVendorID] [HWProductID] (Rev. [HWRevisionNumber]) (Seriennummer [HWSerialNumber])
284	DriveLock	Information	Laufwerk von Thin-Client getrennt	Das Laufwerk [DriveLetter] (verbunden als [FileName]) wurde vom Thin-Client [ComputerName] (Eindeutige ID [ComputerGuid]) getrennt. Geräteidentifikation: [HWVendorID] [HWProductID] (Rev. [HWRevisionNumber]) (Seriennummer [HWSerialNumber])

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
285	DriveLock	Error	Erzwungene Verschlüsselung - Formatierfehler	Beim Erstellen eines verschlüsselten Containers (erzwungene Verschlüsselung) ist ein Fehler aufgetreten. Container: [DebugMsg] DLL-Datei: [FunctionName] Fehlercode: [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage]
286	DriveLock	Error	Kein Server für Wiederherstellung definiert	Es ist kein Server für den Upload von Wiederherstellungsinformationen für die Verschlüsselung definiert.
287	DriveLock	Error	Kein Server für Inventarisierung definiert	Es ist kein Server für den Upload von Hard- und Softwareinventarisierungsdaten definiert.
288	DriveLock	Information	Inventarisierung erfolgreich	Hard- und Softwareinventarisierungsdaten wurden erfolgreich gesammelt und hochgeladen. DES-server: [DesName] Verbindungs-ID: [ObjectID]
289	DriveLock	Information	Inventarisierung fehlgeschlagen	Beim Sammeln von Hard- und Soft-

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
				wareinventarisierungsdaten ist ein Fehler aufgetreten. DES-server: [DesName] Verbindungs-ID: [ObjectID] Fehler: [ErrorMessage]
290	DriveLock	Warning	Deinstallationskennwort konfiguriert	Ein Deinstallationskennwort ist konfiguriert. Bitte lesen Sie im Handbuch nach, wenn Sie diesen Agenten updaten wollen.
291	DriveLock	Error	mDNS/DNS-SD-Dienst kann nicht gestartet werden	Der {Product}-mDNS/DNS-SD-Dienst kann nicht gestartet werden. Zero-configuration-Funktionen stehen nicht zur Verfügung. Fehlercode: [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage]
292	DriveLock	Error	DNS-SD-Dienstregistrierung fehlgeschlagen	Die DNS-SD-Dienstregistrierung des {Product} Agenten ist fehlgeschlagen.
293	DriveLock	Information	Security-Awareness-Kampagnenelement bestätigt	Ein Security-Awareness-Kampagnenelement wurde vom Benutzer bestätigt. Kampagnenelement: [ObjectID]

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
				Beschreibung: [DisplayName]
294	DriveLock	Error	Kann zentral gespeicherte Richtlinie nicht laden	Die zentral gespeicherte Richtlinie [ConfigId] kann nicht heruntergeladen werden. Server: [ServerName] Fehler: [ErrorMessage]
295	DriveLock	Error	Zentral gespeicherte Konfiguration: Kann nicht extrahiert werden.	Eine zentral gespeicherte Richtlinie konnte nicht extrahiert werden. Einstellungen aus dieser Datei werden nicht angewendet. Konfigurations-ID: [ConfigId] Fehlercode: [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage]
296	DriveLock	Warning	Zentral gespeicherte Richtlinie: Benutze zwischengespeicherte Kopie	Die zentral gespeicherte Richtlinie [ConfigId] konnte nicht vom Server geladen werden. Eine lokal zwischengespeicherte Kopie wird benutzt.
297	DriveLock	Error	Zentral gespeicherte Richtlinie: Alles-Sperren-Konfiguration wird ange-	Eine Konfiguration mit zentral gespeicherter Richtlinie wurde erkannt aber es

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
			wendet	konnten keine Einstellungen vom Server geladen werden. {Product} wird eine Konfiguration verwenden, in der alle Wechseldatenträger gesperrt sind.
298	DriveLock	Information	Zentral gespeicherte Richtlinie angewendet	Die zentral gespeicherte Richtlinie [ConfigId] wurde erfolgreich angewendet.
299	DriveLock	Information	Zentral gespeicherte Richtlinie heruntergeladen	Die zentral gespeicherte Richtlinie [DisplayName] wurde erfolgreich heruntergeladen. Konfigurations-ID: [ConfigId] Version: [InstalledVersion]
300	DriveLock	Information	iTunes-synchronisiertes Gerät verbunden	Ein iTunes-synchronisiertes Gerät wurde an den Computer angeschlossen. HardwareID: [HardwareID] Gerät: [DisplayName] Seriennummer: [Serial] IMEI: [IMEI] Firmware: [FirmwareVersion]
301	DriveLock	Information	iTunes-synchronisiertes Gerät getrennt	Ein iTunes-synchronisiertes Gerät wurde vom Computer getrennt. HardwareID: [HardwareID] Gerät: [DisplayName] Seri-

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
				ennummer: [Serial] IMEI: [IMEI] Firm-ware: [FirmwareVersion]
302	DriveLock	Information	Dateisynchronisation (iTunes-syn-chronisiertes Gerät)	Datei mit iTunes-synchronisiertem Gerät ausgetauscht. Prozess: [ProcessName] Gerät: [DisplayName] Regel: [ObjectID] Blockiert: [UserLockState] Dateiname: iDevice://[FileName] Hash: [MD5Hash] SyncType: [SyncType]
303	DriveLock	Information	Kontaktsynchronisation (iTunes-syn-chronisiertes Gerät)	Kontakte mit iTunes-synchronisiertem Gerät synchronisiert. Prozess: [ProcessName] Gerät: [DisplayName] Regel: [ObjectID] Blockiert: [UserLockState] Dateiname: iDevice://[FileName] Hash: [MD5Hash] SyncType: [SyncType]
304	DriveLock	Information	Kalendersynchronisation (iTunes-syn-chronisiertes Gerät)	Kalendersynchronisation mit iDevice erkannt. Prozess: [ProcessName] Gerät: [DisplayName] Regel: [ObjectID] Blo-

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
				ckiert: [UserLockState] Dateiname: iDevice://[FileName] Hash: [MD5Hash] SyncType: [SyncType]
305	DriveLock	Information	Lesezeichensynchronisation (iTunes-synchronisiertes Gerät)	Lesezeichen mit iTunes-synchronisiertem Gerät synchronisiert. Prozess: [ProcessName] Gerät: [DisplayName] Regel: [ObjectID] Blockiert: [UserLockState] Dateiname: iDevice://[FileName] Hash: [MD5Hash] SyncType: [SyncType]
306	DriveLock	Information	Notizensynchronisation (iTunes-synchronisiertes Gerät)	Notizen mit iTunes-synchronisiertem Gerät synchronisiert. Prozess: [ProcessName] Gerät: [DisplayName] Regel: [ObjectID] Blockiert: [UserLockState] Dateiname: iDevice://[FileName] Hash: [MD5Hash] SyncType: [SyncType]
307	DriveLock	Information	Mail-Konto-Synchronisation (iTunes-synchronisiertes Gerät)	Mail-Konten synchronisiert mit iTunes-synchronisiertem Gerät. Prozess: [Pro-

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
				cessName] Gerät: [DisplayName] Regel: [ObjectID] Blockiert: [UserLockState] Dateiname: iDevice://[FileName] Hash: [MD5Hash] SyncType: [SyncType]
308	DriveLock	Error	Fehler bei Apple-Treiber-Kommunikation	Bei der Kommunikation mit dem Apple Filter-Gerätetreiber ist ein Fehler aufgetreten. Fehler-Code: [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage]
309	DriveLock	Error	Apple Filter-Gerätetreiber konnte nicht initialisiert werden	Apple Filter-Gerätetreiber konnte nicht initialisiert werden. Fehler-Code: [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage]
310	DriveLock	Error	Antivirus-Installation fehlgeschlagen	Die Installation von Antivirus ist fehlgeschlagen. Fehler-Code: [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage]
311	DriveLock	Error	Initiale Antivirus-Konfiguration fehlgeschlagen	Die initiale Konfiguration von Antivirus ist fehlgeschlagen. Service: [ServiceName] ([FunctionName]) Fehler-

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
				Code: [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage]
312	DriveLock	Error	Antivirus-Deinstallation fehlgeschlagen	Die Deinstallation von Antivirus ist fehlgeschlagen. Fehler-Code: [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage]
313	DriveLock	Error	Antivirus-Initialisierung fehlgeschlagen	Die Initialisierung von Antivirus ist fehlgeschlagen. Fehler-Code: [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage]
314	DriveLock	Error	Antivirus-Konfiguration fehlgeschlagen	Die Konfiguration von Antivirus ist fehlgeschlagen. Einstellung: [FunctionName] Fehler-Code: [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage]
315	DriveLock	Error	Antivirus-Quarantäne-Initialisierung fehlgeschlagen	Die Initialisierung der Antivirus-Quarantäne ist fehlgeschlagen. Fehler-Code: [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage]
316	DriveLock	FailureAudit	Virus gefunden	Virus oder Malware gefunden. Erkannte Malware: [DetectionName] ([Detec-

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
				tionType) Scan-Ergebnis: [ScanResult] Erkennungsgenauigkeit: [DetectionAccuracy] Infizierte Datei: [Path] [ArchivePath] Geräteidentifikation: [HWVendorID] [HWProductID] (Rev. [HWRevisionNumber]) (Seriennummer [HWSerialNumber]) Laufwerk: [DriveLetter] Dateiname: [FileName] Dateinamens-Hash: [MD5Hash]
317	DriveLock	Error	AV-Definitionen: Kopieren fehlgeschlagen	Kopieren von Antivirus-Definitionen von einem UNC-Pfad fehlgeschlagen. Definitions-Datei: [FileName] Fehler-Code: [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage]
318	DriveLock	Error	AV-Definitionen: Überprüfung fehlgeschlagen	Die Überprüfung der Antivirus-Definitionen ist fehlgeschlagen. Definitions-Datei: [FileName]
319	DriveLock	Error	AV-Definitionen: Lesen/Extrahieren fehlgeschlagen	Lesen und Extrahieren von Antivirus-Definitionen fehlgeschlagen. Definitions-Datei: [FileName] Fehler-Code:

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
				[ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage]
320	DriveLock	Error	AV-Definitionen: Aktivierung fehlgeschlagen	Aktivierung von Antivirus-Definitionen fehlgeschlagen. Definitions-Datei: [FileName] Fehler-Code: [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage]
321	DriveLock	Error	AV-Definitionen: Cachen fehlgeschlagen	Cachen von Antivirus-Definitionen fehlgeschlagen. Definitions-Datei: [FileName] Fehler-Code: [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage]
322	DriveLock	Error	AV-Definitionen: Anwenden auf Scanner fehlgeschlagen	Anwendung von Antivirus-Definitionen im Scanner fehlgeschlagen. Definitions-Datei: [FileName] Fehler-Code: [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage]
323	DriveLock	Information	Antivirus-Definitionen aktualisiert	Antivirus-Definitionen aktualisiert. Definitions-Datei: [FileName]
324	DriveLock	Error	Quarantäne: Datei löschen fehl-	Löschen einer Datei aus der Antivirus-

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
			geschlagen	Quarantäne fehlgeschlagen. Datei in der Quarantäne: [FileName] Fehler-Code: [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage]
325	DriveLock	Information	Datei aus Quarantäne gelöscht	Eine Datei wurde aus der Antivirus-Quarantäne gelöscht. Datei in der Quarantäne: [FileName]
326	DriveLock	Error	Quarantäne: Datei wiederherstellen fehlgeschlagen	Wiederherstellen einer Datei aus der Antivirus-Quarantäne fehlgeschlagen. Datei in der Quarantäne: [FileName] Fehler-Code: [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage]
327	DriveLock	Information	Datei aus Quarantäne wiederhergestellt	Eine Datei wurde aus der Antivirus-Quarantäne wiederhergestellt. Datei in der Quarantäne: [FileName]
328	DriveLock	Warning	Veraltete Antivirus-Definitionen gefunden	Die Antiviren-Definitionen sind [AvDefAgeDays] Tage alt. Um den Schutz des Systems aufrecht zu erhalten, sollten Sie die Definitionen aktualisieren.

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
329	DriveLock	Warning	Festplatten-Selbstdiagnose-Status konnte nicht gelesen werden	Der Festplatten-Selbstdiagnose-Status (S.M.A.R.T.) konnte nicht gelesen werden. Geräteidentifikation: [HWVendorID] [HWProductID] (Rev. [HWRevisionNumber]) (Seriennummer [HWSerialNumber]) Laufwerk: [DriveLetter]
330	DriveLock	Warning	Festplatte droht auszufallen (Festplatten-Selbstmonitoring)	Die Festplatten-Selbstdiagnose (S.M.A.R.T.) hat einen (drohenden) Ausfall der Festplatte festgestellt. Geräteidentifikation: [HWVendorID] [HWProductID] (Rev. [HWRevisionNumber]) (Seriennummer [HWSerialNumber]) Laufwerk: [DriveLetter]
331	DriveLock	Audit	Container automatisch erstellt	Ein durch {Product} automatisch verschlüsselter Container wurde erstellt/formatiert. Status: [CryptStatus] Container: [FileName] Container GUID: [VolumeID] Dateisystem: [FileSystemType] Geräteidentifikation: [HWVendorID] [HWProductID] (Rev.

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
				[HWRevisionNumber]) (Seriennummer [HWSerialNumber])
332	DriveLock	Warning	Containerverbindungsfehler	Das Verbinden des Containers [FileName] ist fehlgeschlagen. Existierende Daten werden nicht gesichert. Container GUID: [VolumeID]
333	DriveLock	Error	AV-Definitionen: Manuelles Update auf ältere Version verhindert	Der Benutzer hat versucht, eine Antivirus-Definition einzuspielen, die älter als die aktuelle Definition ist. Dieser Vorgang wird nicht unterstützt. Definitions-Datei: [FileName]
334	DriveLock	Error	Server-Kommunikation fehlgeschlagen	Die Kommunikation mit dem {PrefixEnterpriseService} ist fehlgeschlagen. Server: [ServerName] Fehler: [ErrorMessage]
335	DriveLock	Error	AV-Definitionen: Herunterladen fehl-	Herunterladen von Antivirus-Defi-

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
			geschlagen	nitionen fehlgeschlagen. Definitionen datei: [FileName] Fehlercode: [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage] Zusätzliche Informationen: [ErrorMessage2]
336	DriveLock	Error	AV-Definitionen: Zusammenführen von inkrementellen Definitionen fehlgeschlagen	Zusammenführen von inkrementellen Antivirus-Definitionen fehlgeschlagen. Definitionen datei: [FileName] Fehlercode: [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage]
337	DriveLock	Information	AV-Definitionen: Inkrementelle Definitionen erfolgreich zusammengeführt	Inkrementelle Antivirus-Definitionen erfolgreich zusammengeführt. Definitionen datei: [FileName]
338	DriveLock	Warning	Lizenz abgelaufen. Nachfrist aktiv	Ihre Subscription-Lizenz ist abgelaufen. Sie erhalten freie Updates und Definitionen bis [LicenseInfo]
339	DriveLock	Error	Lizenz abgelaufen	Ihre Subscription-Lizenz ist am [LicenseInfo] abgelaufen.

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
340	DriveLock	Error	Geplanter Scan: Laden fehlgeschlagen	Laden eines geplanten Antivirus-Scan fehlgeschlagen. Job-ID: [ConfigId] Beschreibung: [DisplayName] Fehlercode: [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage]
341	DriveLock	Error	Geplanter Scan: Ausführung fehlgeschlagen	Ausführung eines geplanten Antivirus-Scan fehlgeschlagen. Job-ID: [ConfigId] Beschreibung: [DisplayName] Fehlercode: [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage]
342	DriveLock	Information	Geplanter Scan: Erfolgreich ausgeführt	Ein geplanter Antivirus-Scan wurde erfolgreich ausgeführt. Job-ID: [ConfigId] Beschreibung: [DisplayName] Anzahl gescannter Dateien: [NumFiles] Anzahl gefundener Infektionen: [NumDetections]
343	DriveLock	Warning	Geplanter Scan: Läuft mit Standard-Scanning-Profil	Die Anwendung des konfigurierten Scanning-Profiles ist fehlgeschlagen. Der geplante Antivirus-Scan wird mit einem

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
				Standardprofile ausgeführt. Job-ID: [ConfigId] Beschreibung: [DisplayName]
344	DriveLock	Error	Geplanter Scan: Scan fehlgeschlagen	Bei der Ausführung eines geplanten Antivirus-Scan konnte eine Datei nicht gescannt werden. Job-ID: [ConfigId] Beschreibung: [DisplayName] Fehlgeschlagene Datei: [FileName] Fehlercode: [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage]
345	DriveLock	Warning	Geplanter Scan: Nicht ausgeführt wegen manueller Umkonfiguration	Ein geplanter Antivirus-Scan wurde nicht ausgeführt, da der Virens Scanner manuell umkonfiguriert ist. Job-ID: [ConfigId] Beschreibung: [DisplayName]
346	DriveLock	Warning	AV-Definitionen: Keine Aktualisierung wegen manueller Umkonfiguration	Antiviren-Definitionen werden nicht aktualisiert, da der Virens Scanner manuell umkonfiguriert ist.
347	DriveLock	Warning	Deinstallation wegen manueller Umkonfiguration	Das Antivirus-Module wird deinstalliert, da der Virens Scanner manuell umkon-

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
				figuriert ist.
348	DriveLock	Information	Installation wegen manueller Umkonfiguration	Das Antivirus-Module wird installiert, da der Virenschanner manuell umkonfiguriert ist.
349	DriveLock	Error	Existierendes Antiviren-Produkt: Deinstallation fehlgeschlagen	Ein existierendes Antiviren-Produkt wurde gefunden aber die konfigurierte automatische Deinstallation ist fehlgeschlagen. Produkt: [DisplayName] Fehlercode: [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage]
350	DriveLock	Error	Kann Modul zum Update existierender Antiviren-Produkte nicht laden	Das Modul zum Update existierender Antiviren-Produkte konnte nicht geladen werden. Fehlercode: [DisplayName] Fehler: [ErrorCode]
351	DriveLock	Information	Existierendes Antiviren-Produkt deinstalliert	Ein existierendes Antiviren-Produkt wurde gefunden und deinstalliert. Erkanntes Produkt: [DisplayName]

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
352	DriveLock	Information	Existierendes Antiviren-Produkt erkannt	Ein existierendes Antiviren-Produkt wurde gefunden. Erkanntes Produkt: [DisplayName]
353	DriveLock	Information	Virensan erfolgreich	Eine Virensan wurde auf Laufwerk [DriveLetter] ausgeführt und erfolgreich abgeschlossen. Geräteidentifikation: [HWVendorID] [HWProductID] (Rev. [HWRevisionNumber]) (Seriennummer [HWSerialNumber]) Status: [ActionResult]
354	DriveLock	Error	Virensan fehlgeschlagen	Ein Virensan wurde auf Laufwerk [DriveLetter] ausgeführt und hat ein Problem gemeldet. Geräteidentifikation: [HWVendorID] [HWProductID] (Rev. [HWRevisionNumber]) (Seriennummer [HWSerialNumber]) Status: [ActionResult]
355	DriveLock	Warning	Echtzeit-Virus-Scanning temporär abgeschaltet	Echtzeit-Virus-Scanning wurde durch den Administrator temporär abge-

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
				schaltet.
356	DriveLock	Error	{FDE} Installation fehlgeschlagen	Die Installation der {DiskProtection} ist fehlgeschlagen. Fehler-Code: [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage]
357	DriveLock	Error	{FDE} Deinstallation fehlgeschlagen	Die Deinstallation der {DiskProtection} ist fehlgeschlagen. Fehler-Code: [UserName] Fehler: [ErrorCode]
358	DriveLock	Information	{FDE} Konfigurationsänderung verzögert	Eine {DiskProtection} Konfigurationsänderung wurde erkannt, aber die Änderung wird wegen der 'Entschlüsselung verzögern' Einstellung nicht angewendet.
359	DriveLock	Warning	FDE: Manuell umkonfiguriert	Die {DiskProtection} ist manuell umkonfiguriert.
360	DriveLock	Warning	{FDE} Integrationsmodul fehlerhaft	Das Integrationsmodul der {DiskProtection} kann nicht geladen werden. Fehler-Code: [ErrorCode] Fehler:

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
				[ErrorMessage]
361	DriveLock	Error	Automatische Updates: Laden fehlgeschlagen	Laden des Ausführungsplans für automatische Updates fehlgeschlagen. Fehlercode: [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage]
362	DriveLock	Error	Automatische Updates: Serverkommunikation fehlgeschlagen	Laden von Informationen für automatische Updates von Server [ServerName] fehlgeschlagen. Paket-Typ: [ServiceName] Fehler: [ErrorMessage]
363	DriveLock	Error	Automatische Updates: Herunterladen fehlgeschlagen	Herunterladen von automatischen Updates fehlgeschlagen. Paketdatei: [URL] Fehlercode: [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage]
364	DriveLock	Error	Automatische Updates: Ausführung fehlgeschlagen	Ausführung eines automatischen Update fehlgeschlagen. Pakettyp: [ServiceName] Version: [InstalledVersion] Aktion: [ActionName] Fehlercode: [ErrorCode]

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
				Fehler: [ErrorMessage]
365	DriveLock	Information	Automatische Updates: Ausführung gestartet	Ausführung eines automatischen Update wurde gestartet. Pakettyp: [ServiceName] Version: [InstalledVersion]
366	DriveLock	Error	{FDE}-Löschbefehl fehlgeschlagen	Ein {DiskProtection}-Löschbefehl wurde empfangen, konnte aber nicht ausgeführt werden Fehlercode: [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage]
367	DriveLock	Information	{FDE}-Löschbefehl ausgeführt	Ein {DiskProtection}-Löschbefehl wurde ausgeführt. Das System wird neu gestartet. Benutzernachricht: [ActionName]
368	DriveLock	Audit	Netzwerkresource gesperrt	Die Netzwerkresource [NetDrivePath] ([NetDriveType]) wird von {Product} überwacht. Es wurde aufgrund Unternehmensrichtlinien gesperrt. Bei einigen Benutzern kann der Zugriff nun gesperrt

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
				sein, da eine neue ACL angewendet wurde. Das Laufwerk ist für diese Benutzererkennung [UserLockState]. Angewendete Whitelist-Regel: [ObjectID] Bildschirm-Status (Tasten [Win]-[L]): [SessionLockState]
369	DriveLock	Audit	Netzwerkresource nicht gesperrt	Die Netzwerkresource [NetDrivePath] ([NetDriveType]) wird von {Product} überwacht. Es wurde aufgrund Unternehmensrichtlinien gesperrt. Bei einigen Benutzern kann der Zugriff nun gesperrt sein, da eine neue ACL angewendet wurde. Das Laufwerk ist für diese Benutzererkennung [UserLockState]. Angewendete Whitelist-Regel: [ObjectID] Bildschirm-Status (Tasten [Win]-[L]): [SessionLockState]
370	DriveLock	Audit	Netzwerkresource nicht gesperrt, Fehler	Die Netzwerkresource [NetDrivePath] ([NetDriveType]) wird von {Product} überwacht. Es wurde aufgrund Unter-

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
				nemensrichtlinien gesperrt. Bei einigen Benutzern kann der Zugriff nun gesperrt sein, da eine neue ACL angewendet wurde. Das Laufwerk ist für diese Benutzererkennung [UserLockState]. Angewendete Whitelist-Regel: [ObjectID] Bildschirm-Status (Tasten [Win]-[L]): [SessionLockState]
371	DriveLock	Audit	Dateizugriff	Auf Datei wurde zugegriffen. Dateipfad: [Path] Dateiname: [FileName] Netzlaufwerk: [NetDrivePath] ([NetDriveType]) Dateigröße: [Size] Dateinamens-Hash: [MD5Hash] Dateiinhalts-Hash: [MD5Hash] Zugriffsart: [AccessDirection] Prozess: [ProcessName]
372	DriveLock	Audit	Datei blockiert - Inhaltsfilter	Der Dateizugriff wurde durch den Inhaltsfilter blockiert. Unzulässiger Dateiinhalt. Dateipfad: [Path] Dateiname: [FileName] Netzlaufwerk: [NetDrivePath] ([NetDriveType])

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
				veType)) Dateigröße: [Size] Dateinamens-Hash: [MD5Hash] Dateiinhalts-Hash: [MD5Hash] Zugriffsart: [AccessDirection] Prozess: [ProcessName]
373	DriveLock	Audit	Dateiendung gesperrt	Der Dateizugriff wurde durch den Dateifilter verhindert. Unzulässige Dateiendung. Dateipfad: [Path] Dateiname: [FileName] Netzlaufwerk: [NetDrivePath] ([NetDriveType]) Dateigröße: [Size] Dateinamens-Hash: [MD5Hash] Dateiinhalts-Hash: [MD5Hash] Zugriffsart: [AccessDirection] Prozess: [ProcessName]
374	DriveLock	Audit	Datei angelegt	Neue Datei wurde angelegt. Dateipfad: [Path] Dateiname: [FileName] Netzlaufwerk: [NetDrivePath] ([NetDriveType]) Dateigröße: [Size] Dateinamens-Hash: [MD5Hash] Datei-

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
				inhalts-Hash: [MD5Hash] Zugriffsart: [AccessDirection] Prozess: [ProcessName]
375	DriveLock	Audit	Datei gelöscht	Datei gelöscht. Prozess: [FileName] Dateipfad: [Path] Dateiname: [FileName] Netzlaufwerk: [NetDrivePath] ([NetDriveType]) Dateinamens-Hash: [MD5Hash] Dateiinhalts-Hash: [MD5Hash]
376	DriveLock	Audit	Datei umbenannt	Datei wurde umbenannt. Prozess: [ProcessName] Alter Dateipfad: [Path] Alter Dateiname: [FileName] Neuer Dateiname: [FileName] Alter Dateinamens-Hash: [MD5Hash] Dateiinhalts-Hash: [MD5Hash] Neuer Dateinamens-Hash: [MD5Hash] [MD5Hash] etzlaufwerk: [NetDrivePath] ([NetDriveType])
377	DriveLock	SuccessAudit	Benutzungsrichtlinie akzeptiert	Benutzungsrichtlinie für Netzlaufwerk

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
				[NetDrivePath] ([NetDriveType]) wurde vom Benutzer akzeptiert.
378	DriveLock	FailureAudit	Benutzungsrichtlinie abgelehnt	Benutzungsrichtlinie für Netzlaufwerk [NetDrivePath] ([NetDriveType]) wurde vom Benutzer abgelehnt.
379	DriveLock	Information	Systemüberprüfung erfolgreich	Eine Systemüberprüfung wurde auf Netzlaufwerk [NetDrivePath] ([NetDriveType]) ausgeführt und erfolgreich abgeschlossen. Status: [ActionResult]
380	DriveLock	Error	Systemüberprüfung fehlgeschlagen	Eine Systemüberprüfung wurde auf Netzlaufwerk [NetDrivePath] ([NetDriveType]) ausgeführt und hat ein Problem gemeldet. Status: [ActionResult]
381	DriveLock	Information	Virensan erfolgreich	Eine Virensan wurde auf Laufwerk [NetDrivePath] ([NetDriveType]) ausgeführt und erfolgreich abgeschlossen. Status: [ActionResult]

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
382	DriveLock	Error	Virenskan fehlgeschlagen	Ein Virenskan wurde auf Laufwerk [NetDrivePath] ([NetDriveType]) ausgeführt und hat ein Problem gemeldet. Geräteidentifikation: [NetDriveType] [ActionResult] (Rev. []) (Seriennummer []) Status: []
383	DriveLock	FailureAudit	Virus gefunden	Virus oder Malware gefunden. Erkannte Malware: [DetectionName] ([DetectionType]) Erkennungsgenauigkeit: [DetectionAccuracy] Infizierte Datei: [Path][ArchivePath] Netzlaufwerk: [NetDrivePath] ([NetDriveType]) Dateiname: [FileName] Dateinamens-Hash: [MD5Hash]
384	DriveLock	Information	Verzögerter Hash erzeugt	Verzögerte Dateiinhalts-Hash-Erzeugung abgeschlossen. Dateipfad: [Path] Dateiname: [FileName] Netzlaufwerk: [NetDrivePath] ([NetDriveType]) Dateinamens-Hash: [MD5Hash] Dateiinhalts-Hash: [MD5Hash]

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
385	DriveLock	Information	Dateiinhalte geändert	Dateiinhalte wurden geändert. Dateipfad: [Path] Dateiname: [FileName] Netzlaufwerk: [NetDrivePath] ([NetDriveType]) Dateinamens-Hash: [MD5Hash] Vorheriger Dateiinhalts-Hash: [MD5Hash] Neuer Dateiinhalts-Hash: [MD5Hash]
386	DriveLock	Audit	Container verbunden	Es wurde eine Verbindung mit einem durch {Product} verschlüsselten Container hergestellt. Status: [CryptStatus] Container: [FileName] Container GUID: [VolumeID] Laufwerksbuchstabe: [DriveLetter] Netzlaufwerk: [NetDrivePath] ([NetDriveType])
387	DriveLock	Audit	Container getrennt	Die Verbindung mit einem durch {Product} verschlüsseltem Container wurde getrennt. Status: [CryptStatus] Container: [DriveLetter] Container GUID: [VolumeID] Laufwerksbuchstabe: [FileName] Netzlaufwerk: [NetDrivePath] ([NetDriveType])

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
				veType))
388	DriveLock	Audit	Container erstellt	Ein durch {Product} verschlüsselter Container wurde erstellt/formatiert. Status: [CryptStatus] Container: [FileName] Container GUID: [VolumeID] Dateisystem: [FileSystemType] Netzlaufwerk: [NetDrivePath] ([NetDriveType])
389	DriveLock	Audit	Kennwort geändert	Das Kennwort eines durch {Product} verschlüsselten Containers wurde geändert. Status: [CryptStatus] Container: [FileName] Container GUID: [VolumeID] Netzlaufwerk: [NetDrivePath] ([NetDriveType])
390	DriveLock	Warning	Container-Kennwort wiederhergestellt	Das Kennwort eines verschlüsselten Containers wurde wiederhergestellt. Status: [CryptStatus] Container: [FileName] Con-

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
				tainer GUID: [VolumeID] Netzlaufwerk: [NetDrivePath] ([NetDriveType])
391	DriveLock	Warning	Kann Ereignis nicht per EMail senden	{Product} kann ein Ereignis nicht per EMail versenden. Fehler: [ErrorMessage]
392	DriveLock	Warning	Interne Ereigniswarteschlange voll	Die interne Ereigniswarteschlange war voll. [EventCount] Ereignisse wurden in den letzten [IntValue] msec verworfen.
393	DriveLock	Warning	Externe Ereigniswarteschlange voll	Die externe Ereigniswarteschlange war voll. [EventCount] Ereignisse wurden seit [UnlockTime] verworfen.
394	DriveLock	Audit	Datei sicher gelöscht	Eine Datei wurde sicher gelöscht. Datei: [FileName] Geräteidentifikation: [HWVendorID] [HWProductID] (Rev. [HWRevisionNumber]) (Seriennummer [HWSerialNumber])
395	DriveLock	Warning	Datei sicher gelöscht	Eine Datei wurde sicher gelöscht. Datei:

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
				[FileName] Netzwerklaufwerk: [NetDrivePath] ([NetDriveType])
396	DriveLock	Error	Ereignisdatenverschlüsselung fehlgeschlagen	Fehler beim Lesen der Zertifikatsdatei [FileName] für die Verschlüsselung von Ereignisdaten. Ereignisdaten werden anonymisiert. Fehlercode: [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage]
397	DriveLock	Error	Ereignisdatenverschlüsselung fehlgeschlagen	Fehler beim Verschlüsseln von Ereignisdaten. Ereignisdaten werden anonymisiert. Fehlercode: [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage]
398	DriveLock	Error	Fehler beim sicheren Löschen	Beim sicheren Löschen einer Datei ist ein Fehler aufgetreten. Datei: [FileName] Geräteidentifikation: [HWVendorID] [HWProductID] (Rev. [HWRevisionNumber]) (Seriennummer [HWSerialNumber]) Fehlercode: [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage]

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
399	DriveLock	Warning	Fehler beim sicheren Löschen	Beim sicheren Löschen einer Datei ist ein Fehler aufgetreten. Datei: [FileName] Netzwerklaufwerk: [NetDrivePath] ([NetDriveType]) Fehlercode: [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage]
400	DriveLock	Information	Erzwungene Verschlüsselung abgebrochen	Die erzwungene Verschlüsselung eines Datenträgers wurde durch den Benutzer abgebrochen.
401	DriveLock	Information	Verschlüsselungsregel ausgewählt	Eine Regel für die erzwungene Verschlüsselung wurde vom Benutzer ausgewählt. Regel-ID: [ConfigId] Beschreibung: [DisplayName]
402	DriveLock	Audit	Kennwort geändert	Das Benutzerkennwort eines durch {Product} verschlüsselten Containers wurde entfernt. Das administrative Kennwort wird für den Zugriff benötigt. Status: [CryptStatus] Container: [FileName] Container GUID: [VolumeID] Geräteidentifikation: [HWVendorID]

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
				[HWProductID] (Rev. [HWRevisionNumber]) (Seriennummer [HWSerialNumber])
403	DriveLock	Audit	Kennwort geändert	Das Benutzerkennwort eines durch {Product} verschlüsselten Containers wurde entfernt. Das administrative Kennwort wird für den Zugriff benötigt. Status: [CryptStatus] Container: [FileName] Container GUID: [VolumeID] Netzlaufwerk: [NetDrivePath] ([NetDriveType])
404	DriveLock	Audit	Kennwort geändert	Das Administratorkennwort eines durch {Product} verschlüsselten Containers wurde entfernt. Der Zugriff kann nur noch mit dem Benutzerkennwort erfolgen. Status: [CryptStatus] Container: [FileName] Container GUID: [VolumeID] Geräteidentifikation: [HWVendorID] [HWProductID] (Rev. [HWRevisionNumber]) (Seriennummer [HWSerialNumber])

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
				rialNumber])
405	DriveLock	Audit	Kennwort geändert	Das Administratorkennwort eines durch {Product} verschlüsselten Containers wurde entfernt. Der Zugriff kann nur noch mit dem Benutzerkennwort erfolgen. Status: [CryptStatus] Container: [FileName] Container GUID: [VolumeID] Netzlaufwerk: [NetDrivePath] ([NetDriveType])
406	DriveLock	Information	Verschlüsselter Ordner angelegt	Ein verschlüsselter Ordner wurde erfolgreich angelegt. Ordnerpfad: [UncPath] Ordner-ID: [DfpVolumeID] Geräteidentifikation: [HWVendorID] [HWProductID] (Rev. [HWRevisionNumber]) (Seriennummer [HWSerialNumber]) Initiale Benutzer-ID: [UserID]

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
407	DriveLock	Information	Verschlüsselter Ordner wiederhergestellt	Ein verschlüsselter Ordner wurde erfolgreich wiederhergestellt. Ordnerpfad: [UncPath] Ordner-ID: [DfpVolumeID] Geräteidentifikation: [HWVendorID] [HWProductID] (Rev. [HWRevisionNumber]) (Seriennummer [HWSerialNumber]) Wiederhergestellte Benutzer-ID: [UserID]
408	DriveLock	Information	Verschlüsselter Ordner verbunden	Ein verschlüsselter Ordner wurde erfolgreich verbunden. Ordnerpfad: [UncPath] Ordner-ID: [DfpVolumeID] Geräteidentifikation: [HWVendorID] [HWProductID] (Rev. [HWRevisionNumber]) (Seriennummer [HWSerialNumber]) Angemeldete Benutzer-ID: [UserID]
409	DriveLock	Information	Verschlüsselter Ordner getrennt	Ein verschlüsselter Ordner wurde erfolgreich getrennt. Ordnerpfad: [UncPath] Ordner-ID: [DfpVolumeID] Geräteidentifikation: [HWVendorID] [HWProductID] (Rev. [HWRevisionNumber])

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
				(Seriennummer [HWSerialNumber]) Angemeldete Benutzer-ID: [UserID]
410	DriveLock	Error	Anlegen eines verschlüsselten Ordners fehlgeschlagen	Das Anlegen eines verschlüsselten Ordners ist fehlgeschlagen. Ordnerpfad: [UncPath] Ordner-ID: [DfpVolumeID] Geräteidentifikation: [HWVendorID] [HWProductID] (Rev. [HWRevisionNumber]) (Seriennummer [HWSerialNumber]) Initiale Benutzer-ID: [UserID] Fehlercode: [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage]
411	DriveLock	Error	Wiederherstellung eines verschlüsselten Ordners fehlgeschlagen	Die Wiederherstellung eines verschlüsselten Ordners ist fehlgeschlagen. Ordnerpfad: [UncPath] Ordner-ID: [DfpVolumeID] Geräteidentifikation: [HWVendorID] [HWProductID] (Rev. [HWRevisionNumber]) (Seriennummer [HWSerialNumber]) Wiederhergestellte Benutzer-ID: [UserID] Fehlercode:

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
				[ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage]
412	DriveLock	Error	Verbindung eines verschlüsselten Ordners fehlgeschlagen	Die Verbindung eines verschlüsselter Ordner ist fehlgeschlagen. Ordnerpfad: [UncPath] Ordner-ID: [DfpVolumeID] Geräteidentifikation: [HWVendorID] [HWProductID] (Rev. [HWRevisionNumber]) (Seriennummer [HWSerialNumber]) Angemeldete Benutzer-ID: [UserID] Fehlercode: [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage]
413	DriveLock	Error	Fehler beim Erzeugen von Wiederherstellungsdaten	Beim Erzeugen von Wiederherstellungsdaten für einen Ordner ist ein Fehler aufgetreten. Ordnerpfad: [UncPath] Ordner-ID: [DfpVolumeID] Geräteidentifikation: [HWVendorID] [HWProductID] (Rev. [HWRe-

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
				visionNumber]) (Seriennummer [HWSerialNumber]) Fehlercode: [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage]
414	DriveLock	Information	Benutzer erfolgreich angemeldet	Ein Benutzer hat sich erfolgreich an einem verschlüsselten Ordner angemeldet. Ordnerpfad: [UncPath] Ordner-ID: [DfpVolumeID] Geräteidentifikation: [HWVendorID] [HWProductID] (Rev. [HWRevisionNumber]) (Seriennummer [HWSerialNumber]) Angemeldete Benutzer-ID: [UserID] Berechtigungen: [DfpUserPerms] [DfpReadOnlyPerms]
415	DriveLock	Information	Benutzer erfolgreich hinzugefügt	Ein Benutzer wurde zur Benutzerdatenbank eines verschlüsselten Ordners hinzugefügt. Ordnerpfad: [UncPath] Ordner-ID: [DfpVolumeID] Geräteidentifikation: [HWVendorID] [HWProductID] (Rev. [HWRevisionNumber])

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
				(Seriennummer [HWSerialNumber]) Angemeldete Benutzer-ID: [UserID] Hinzugefügte Benutzer-ID: [UserID] Berechtigungen: [DfpUserPerms] [DfpReadOnlyPerms]
416	DriveLock	Information	Benutzer erfolgreich gelöscht	Ein Benutzer wurde aus der Benutzerdatenbank eines verschlüsselten Ordners gelöscht. Ordnerpfad: [UncPath] Ordner-ID: [DfpVolumeID] Geräteidentifikation: [HWVendorID] [HWProductID] (Rev. [HWRevisionNumber]) (Seriennummer [HWSerialNumber]) Angemeldete Benutzer-ID: [UserID] Gelöschte Benutzer-ID: [UserID]
417	DriveLock	Error	Anmeldung an verschlüsseltem Ordner fehlgeschlagen	Die Anmeldung an einem verschlüsselten Ordner ist fehlgeschlagen. Ordnerpfad: [UncPath] Ordner-ID: [DfpVolumeID] Geräteidentifikation: [HWVendorID] [HWProductID] (Rev. [HWRevisionNumber]) (Seriennummer

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
				[HWSerialNumber]) Angemeldete Benutzer-ID: [UserID] Fehlercode: [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage] Anmeldetyp: [DfpAuthTypes]
418	DriveLock	Information	Offline-Verschlüsselungsvorgang gestartet	Ein Offline-Verschlüsselungsvorgang wurde für einen verschlüsselten Ordner gestartet. Ordnerpfad: [UncPath] Ordner-ID: [DfpVolumeID] Geräteidentifikation: [HWVendorID] [HWProductID] (Rev. [HWRevisionNumber]) (Seriennummer [HWSerialNumber]) Angemeldete Benutzer-ID: [UserID] Vorgangs-ID: [DfpJobID] Vorgangstyp: [DfpJobType] - [DfpJobDirection]
419	DriveLock	Information	Offline-Verschlüsselungsvorgang beendet	Ein Offline-Verschlüsselungsvorgang wurde für einen verschlüsselten Ordner gestartet. Ordnerpfad: [UncPath] Ord-

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
				ner-ID: [DfpVolumeID] Geräteidentifikation: [HWVendorID] [HWProductID] (Rev. [HWRevisionNumber]) (Seriennummer [HWSerialNumber]) Angemeldete Benutzer-ID: [UserID] Vorgangs-ID: [DfpJobID] Anzahl verarbeitete Dateien: [IntValue]
420	DriveLock	Warning	Offline-Verschlüsselungsvorgang abgebrochen	Ein Offline-Verschlüsselungsvorgang wurde für einen verschlüsselten Ordner abgebrochen. Ordnerpfad: [UncPath] Ordner-ID: [DfpVolumeID] Geräteidentifikation: [HWVendorID] [HWProductID] (Rev. [HWRevisionNumber]) (Seriennummer [HWSerialNumber]) Angemeldete Benutzer-ID: [UserID] Vorgangs-ID: [DfpJobID] Anzahl Dateien: [IntValue] Anzahl nicht verarbeitete Dateien: [IntValue2]
421	DriveLock	Error	Offline-Verschlüsselungsvorgang: Dateifehler 92	Eine Datei konnte in einem Offline-Verschlüsselungsvorgang nicht bearbeitet

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
				werden. Ordnerpfad: [UncPath] Ordner-ID: [DfpVolumeID] Geräteidentifikation: [HWVendorID] [HWProductID] (Rev. [HWRevisionNumber]) (Seriennummer [HWSerialNumber]) Vorgangs-ID: [DfpJobID] Bearbeitete Datei: [FileName] Fehlercode: [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage] Benutzeraktion: [DfpUserAction]
422	DriveLock	Information	Benutzerzertifikat angefordert	Ein Benutzerzertifikat wurde angefordert. Anfordernder Benutzer: [UserID] Zertifikats-Seriennummer: [CertSerNo]
423	DriveLock	Information	Benutzerzertifikat ausgestellt	Ein Benutzerzertifikat wurde ausgestellt. Anfordernder Benutzer: [UserID] Zertifikats-Seriennummer: [CertSerNo]
424	DriveLock	Error	Beantragung eines Benutzerzertifikats fehlgeschlagen	Bei der Beantragung eines Benutzerzertifikates ist ein Fehler aufgetreten. Anfordernder Benutzer: [UserID] Zertifikats-Seriennummer: [CertSerNo] Ser-

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
				ver-Fehler: [ErrorMessage] Fehlercode: [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage2]
425	DriveLock	Error	Benutzerzertifikat ausgestellt	Beim Aufruf eines {FileProtection}-Webdienstes ist ein Fehler aufgetreten. Server-URL: [URL] Server-Fehler: [ErrorMessage] Fehlercode: [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage2]
426	DriveLock	Information	Verschlüsselter Ordner angelegt	Ein verschlüsselter Ordner wurde erfolgreich angelegt. Ordnerpfad: [UncPath] Ordner-ID: [DfpVolumeID] Netzwerklaufwerk: [NetDrivePath] ([NetDriveType]) Initiale Benutzer-ID: [UserID]
427	DriveLock	Information	Verschlüsselter Ordner wiederhergestellt	Ein verschlüsselter Ordner wurde erfolgreich wiederhergestellt. Ordnerpfad: [UncPath] Ordner-ID: [DfpVolumeID] Netzwerklaufwerk: [NetDrivePath] ([NetDriveType]) Wiederhergestellte

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
				Benutzer-ID: [UserID]
428	DriveLock	Information	Verschlüsselter Ordner verbunden	Ein verschlüsselter Ordner wurde erfolgreich verbunden. Ordnerpfad: [UncPath] Ordner-ID: [DfpVolumeID] Netzwerklaufwerk: [NetDrivePath] ([NetDriveType]) Angemeldete Benutzer-ID: [UserID]
429	DriveLock	Information	Verschlüsselter Ordner getrennt	Ein verschlüsselter Ordner wurde erfolgreich getrennt. Ordnerpfad: [UncPath] Ordner-ID: [DfpVolumeID] Netzwerklaufwerk: [NetDrivePath] ([NetDriveType]) Angemeldete Benutzer-ID: [UserID]
430	DriveLock	Error	Anlegen eines verschlüsselten Ordners fehlgeschlagen	Das Anlegen eines verschlüsselten Ordners ist fehlgeschlagen. Ordnerpfad: [UncPath] Ordner-ID: [DfpVolumeID] Netzwerklaufwerk: [NetDrivePath]

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
				([NetDriveType]) Initiale Benutzer-ID: [UserID] Fehlercode: [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage]
431	DriveLock	Error	Wiederherstellung eines verschlüsselten Ordners fehlgeschlagen	Die Wiederherstellung eines verschlüsselten Ordners ist fehlgeschlagen. Ordnerpfad: [UncPath] Ordner-ID: [DfpVolumeID] Netzwerklaufwerk: [NetDrivePath] ([NetDriveType]) Wiederhergestellte Benutzer-ID: [UserID] Fehlercode: [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage]
432	DriveLock	Error	Verbindung eines verschlüsselten Ordners fehlgeschlagen	Die Verbindung eines verschlüsselten Ordners ist fehlgeschlagen. Ordnerpfad: [UncPath] Ordner-ID: [DfpVolumeID] Netzwerklaufwerk: [NetDrivePath] ([NetDriveType]) Angemeldete Benutzer-ID: [UserID] Fehlercode: [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage]

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
433	DriveLock	Error	Fehler beim Erzeugen von Wiederherstellungsdaten	Beim Erzeugen von Wiederherstellungsdaten für einen Ordner ist ein Fehler aufgetreten. Ordnerpfad: [UncPath] Ordner-ID: [DfpVolumeID] Netzwerklauferwerk: [NetDrivePath] ([NetDriveType]) Fehlercode: [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage]
434	DriveLock	Information	Benutzer erfolgreich angemeldet	Ein Benutzer hat sich erfolgreich an einem verschlüsselten Ordner angemeldet. Ordnerpfad: [UncPath] Ordner-ID: [DfpVolumeID] Netzwerklauferwerk: [NetDrivePath] ([NetDriveType]) Angemeldete Benutzer-ID: [UserID] Berechtigungen: [DfpUserPerms] [DfpReadOnlyPerms]
435	DriveLock	Information	Benutzer erfolgreich hinzugefügt	Ein Benutzer wurde zur Benutzerdatenbank eines verschlüsselten Ordners hinzugefügt. Ordnerpfad: [UncPath] Ordner-ID: [DfpVolumeID] Netzwerklauferwerk: [NetDrivePath] ([NetDriveType])

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
				veType)) Angemeldete Benutzer-ID: [UserID] Hinzugefügte Benutzer-ID: [UserID] Berechtigungen: [DfpUserPerms] [DfpReadOnlyPerms]
436	DriveLock	Information	Benutzer erfolgreich gelöscht	Ein Benutzer wurde aus der Benutzerdatenbank eines verschlüsselten Ordners gelöscht. Ordnerpfad: [UncPath] Ordner-ID: [DfpVolumeID] Netzwerklaufwerk: [NetDrivePath] ([NetDriveType]) Angemeldete Benutzer-ID: [UserID] Gelöschte Benutzer-ID: [UserID]
437	DriveLock	Error	Anmeldung an verschlüsseltem Ordner fehlgeschlagen	Die Anmeldung an einem verschlüsselten Ordner ist fehlgeschlagen. Ordnerpfad: [UncPath] Ordner-ID: [DfpVolumeID] Netzwerklaufwerk: [NetDrivePath] ([NetDriveType]) Angemeldete Benutzer-ID: [UserID] Fehlercode: [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage] Anmeldetyp: [DfpAuthTypes]

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
438	DriveLock	Information	Offline-Verschlüsselungsvorgang gestartet	Ein Offline-Verschlüsselungsvorgang wurde für einen verschlüsselten Ordner gestartet. Ordnerpfad: [UncPath] Ordner-ID: [DfpVolumeID] Netzwerklaufwerk: [NetDrivePath] ([NetDriveType]) Angemeldete Benutzer-ID: [UserID] Vorgangs-ID: [DfpJobID] Vorgangstyp: [DfpJobType] - [DfpJobDirection]
439	DriveLock	Information	Offline-Verschlüsselungsvorgang beendet	Ein Offline-Verschlüsselungsvorgang wurde für einen verschlüsselten Ordner gestartet. Ordnerpfad: [UncPath] Ordner-ID: [DfpVolumeID] Netzwerklaufwerk: [NetDrivePath] ([NetDriveType]) Angemeldete Benutzer-ID: [UserID] Vorgangs-ID: [DfpJobID] Anzahl verarbeitete Dateien: [IntValue]
440	DriveLock	Warning	Offline-Verschlüsselungsvorgang abgebrochen	Ein Offline-Verschlüsselungsvorgang wurde für einen verschlüsselten Ordner abgebrochen. Ordnerpfad: [UncPath]

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
				Ordner-ID: [DfpVolumeID] Netzwerklaufwerk: [NetDrivePath] ([NetDriveType]) Angemeldete Benutzer-ID: [UserID] Vorgangs-ID: [DfpJobID] Anzahl Dateien: [IntValue] Anzahl nicht verarbeitete Dateien: [IntValue2]
441	DriveLock	Error	Offline-Verschlüsselungsvorgang: Dateifehler	Eine Datei konnte in einem Offline-Verschlüsselungsvorgang nicht bearbeitet werden. Ordnerpfad: [UncPath] Ordner-ID: [DfpVolumeID] Netzwerklaufwerk: [NetDrivePath] ([NetDriveType]) Vorgangs-ID: [DfpJobID] Bearbeitete Datei: [FileName] Fehlercode: [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage] Benutzeraktion: [DfpUserAction]
442	DriveLock	Error	Initialisierungsfehler	{FileProtection} konnte auf diesem Computer nicht initialisiert werden. Fehlercode: [URL] Fehler: [ErrorCode]
443	DriveLock	Error	Start eine Komponente fehl-	Eine {Product}-Systemkomponente

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
			geschlagen	konnte auf diesem Computer nicht gestartet werden. Fehlercode: [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage] Komponenten-ID: [IntValue]
444	DriveLock	Warning	Ignoriere Gruppenrichtlinien-Einstellungen	Gruppenrichtlinien-Einstellungen werden ignoriert, da eine zentral gespeicherte Richtlinie oder eine Konfigurationsdatei angewendet wird, welche so konfiguriert ist, das GPO ignoriert werden soll.
445	DriveLock	Information	Benutzer erfolgreich geändert	Ein Benutzer wurde in der Benutzerdatenbank eines verschlüsselten Ordners geändert. Ordnerpfad: [UncPath] Ordner-ID: [DfpVolumeID] Geräteidentifikation: [HWVendorID] [HWProductID] (Rev. [HWRevisionNumber]) (Seriennummer [HWSerialNumber]) Angemeldete Benutzer-ID: [UserID] [UserID]änderte Benutzer-ID: [UserID] Berechtigungen: [DfpUserPerms]

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
				[DfpReadOnlyPerms]
446	DriveLock	Information	Benutzer erfolgreich geändert	Ein Benutzer wurde in der Benutzerdatenbank eines verschlüsselten Ordners geändert. Ordnerpfad: [UncPath] Ordner-ID: [DfpVolumeID] Netzwerklaufwerk: [NetDrivePath] ([NetDriveType]) Angemeldete Benutzer-ID: [UserID] Geänderte Benutzer-ID: [UserID] Berechtigungen: [DfpUserPerms] [DfpReadOnlyPerms]
447	DriveLock	Information	Kennwort von verschlüsseltem Ordner geändert	Ein Kennwort eines Benutzers eines verschlüsselten Ordners wurde erfolgreich geändert. Ordnerpfad: [UncPath] Ordner-ID: [DfpVolumeID] Geräteidentifikation: [HWVendorID] [HWProductID] (Rev. [HWRe-

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
				visionNumber]) (Seriennummer [HWSerialNumber]) Geänderte Benutzer-ID: [UserID] Geändert von Benutzer-ID: [UserID]
448	DriveLock	Information	Kennwort von verschlüsseltem Ordner geändert	Ein Kennwort eines Benutzers eines verschlüsselten Ordners wurde erfolgreich geändert. Ordnerpfad: [UncPath] Ordner-ID: [DfpVolumeID] Netzwerklaufwerk: [NetDrivePath] ([NetDriveType]) Geänderte Benutzer-ID: [UserID] Geändert von Benutzer-ID: [UserID]
449	DriveLock	Error	Kennwortänderung in verschlüsseltem Ordner fehlgeschlagen	Die Kennwortänderung in einem verschlüsselten Ordner ist fehlgeschlagen. Ordnerpfad: [UncPath] Ordner-ID: [DfpVolumeID] Geräteidentifikation: [HWVendorID] [HWProductID] (Rev. [HWRevisionNumber]) (Seriennummer [HWSerialNumber]) Geänderte Benutzer-ID: [UserID] Fehlercode: [ErrorCode]

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
				Fehler: [ErrorMessage]
450	DriveLock	Error	Kennwortänderung in verschlüsseltem Ordner fehlgeschlagen	Die Kennwortänderung in einem verschlüsselten Ordner ist fehlgeschlagen. Ordnerpfad: [UncPath] Ordner-ID: [DfpVolumeID] Netzwerklaufwerk: [NetDrivePath] ([NetDriveType]) Geänderte Benutzer-ID: [UserID] Fehlercode: [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage]
451	DriveLock	Error	Keine oder falsche Einstellungen für erzwungene Verschlüsselung	Ein Laufwerk ist für erzwungene Verschlüsselung mit {FileProtection} konfiguriert aber es sind keine Einstellungen für die erzwungene Verschlüsselung vorhanden. Das Laufwerk wird gesperrt und die Verschlüsselung nicht durchgeführt.
452	DriveLock	Warning	Falscher Hash-Algorithmus in	Die Anwendungs-Hashdatenbank

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
			Anwendungs-Hashdatenbank	[FileName] verwendet einen anderen Hash-Algorithmus als den global definierten Hash-Algorithmus. Anwendungen in der Datenbank werden nicht erkannt. Regel: [ObjectID]
453	DriveLock	Information	Installation erfolgreich, deinstalliere Update-Dienst	Der Agenten-Update-Dienst wird deinstalliert, da die Installation erfolgreich war.
454	DriveLock	Information	Update-Dienst gestartet	Der Agenten-Update-Dienst wurde gestartet.
455	DriveLock	Information	Update-Dienst beendet	Der Agenten-Update-Dienst wurde beendet.
456	DriveLock	Error	Keine Serververbindung gefunden	Der Agenten-Update-Dienst kann keinen {PrefixEnterpriseService} finden. Installationen und Updates werden nicht wie erwartet durchgeführt.
457	DriveLock	Information	Fehlender Dienst wurde registriert	Der Agenten-Update-Dienst hat erfolg-

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
				reich einen fehlenden Agenten-Dienst registriert.
458	DriveLock	Error	Fehler beim Registrieren eines fehlenden Dienstes	Der Agenten-Update-Dienst konnte einen fehlenden Agenten-Dienst nicht registrieren.
459	DriveLock	Warning	Defekte Agenteninstallation entfernt	Der Agenten-Update-Dienst hat eine defekte Agenteninstallation entfernt.
460	DriveLock	Warning	Agenteninstallation gestartet	Der Agenten-Update-Dienst hat die Installation des Agenten gestartet.
461	DriveLock	Warning	Agenteninstallation erfolgreich	Der Agenten-Update-Dienst hat den Agenten erfolgreich installiert.
462	DriveLock	Error	Fehler beim Starten	Fehler beim Starten des Agenten-Registrierungsprozesses. Fehlercode: [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage]
463	DriveLock	Error	Fehler beim Starten des Dienstes	Fehler beim Starten des Agenten-Update-Dienstes. Fehlercode:

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
				[ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage]
464	DriveLock	Error	Fehler bei Agenteninstallation	Fehler bei der Installation des Agenten. Paketdatei: [FileName] Installations-Log: [LogFile] Fehlercode: [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage]
465	DriveLock	Information	Statusänderung Windows Firewall	Client-Compliance-Status für Windows Firewall hat sich geändert. Firewall aktiv: [ComponentEnabled]
466	DriveLock	Information	Statusänderung Script	Client-Compliance-Status für Script [ComplianceName] hat sich geändert. Status: [ComplianceValue]
467	DriveLock	Information	Statusänderung Windows Update	Client-Compliance-Status für Windows Update hat sich geändert. Updates akti- viert: [ComponentEnabled] Verfügbare Updates: [AvblUpdates] Letztes erfolg- reiches Update: [LastSuccessUpdate]
468	DriveLock	Information	Statusänderung WSC Firewall	Client-Compliance-Status für Windows

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
				Security Center - Firewall hat sich geändert. Ist installiert: [ComponentInstalled] Ist aktiv: [ComponentEnabled] Ist aktuell: [ComponentUptodate]
469	DriveLock	Information	Statusänderung WSC Antivirus	Client-Compliance-Status für Windows Security Center - Antivirus hat sich geändert. Ist installiert: [ComponentInstalled] Ist aktiv: [ComponentEnabled] Ist aktuell: [ComponentUptodate]
470	DriveLock	Information	Statusänderung WSC Anti-Spyware	Client-Compliance-Status für Windows Security Center - Anti-Spyware hat sich geändert. Ist installiert: [ComponentInstalled] Ist aktiv: [ComponentEnabled] Ist aktuell: [ComponentUptodate]
471	DriveLock	Warning	Fernsteuerung abgelehnt	Der Benutzer hat die Fernsteuerung abgelehnt.
472	DriveLock	Information	Fernsteuerung akzeptiert	Der Benutzer hat die Fernsteuerung

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
				akzeptiert.
473	DriveLock	Audit	Prozess gesperrt	Die Ausführung eines Prozesses wurde verhindert. Prozess: [ProcessName] Datei Hash: [ProcessHash] Angewendete Regel: [ObjectID] Regel-Typ: [WIType] Dateibesitzer (Benutzername): [UserName] Dateibesitzer (Benutzer SID): [SID] Dateiversion: [FileVersion] Zertifikatsherausgeber: [CertIssuer] Zertifikat herausgegeben für: [CertSubject] Zertifikatsseriennummer: [CertSerNo] Zertifikatsfingerabdruck: [CertThumbprint] Beschreibung: [VerDescription] Produkt: [VerProduct] Befehlszeile: [CmdLine] Aufrufender Prozess: [ProcessName] ([ProcessGuid])
474	DriveLock	Audit	Prozess gestartet	Ein Prozess wurde gestartet. Prozess: [ProcessName] Datei Hash: [ProcessHash] Angewendete Regel: [ObjectID]

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
				tID] Regel-Typ: [WIDType] Dateibesitzer (Benutzername): [UserName] Dateibesitzer (Benutzer SID): [SID] Dateiversion: [FileVersion] Zertifikatsherausgeber: [CertIssuer] Zertifikat herausgegeben für: [CertSubject] Zertifikatsseriennummer: [CertSerNo] Zertifikatsfingerabdruck: [CertThumbprint] Beschreibung: [VerDescription] Produkt: [VerProduct] Eindeutige Process ID: [ProcessGuid] Befehlszeile: [CmdLine] Aufrufender Prozess: [ProcessName] ([ProcessGuid])
475	DriveLock	Information	PBA aktiviert	Die Pre-Boot-Authentifizierung wurde erfolgreich aktiviert.
476	DriveLock	Information	PBA deaktiviert	Die Pre-Boot-Authentifizierung wurde erfolgreich deaktiviert.
477	DriveLock	Information	EFS erzeugt	Das Embedded file system (EFS) wurde erfolgreich im SECURDSK-Ordner

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
				erzeugt.
478	DriveLock	Error	PBA Aktivierungsfehler	Die Pre-Boot-Authentifizierung konnte nicht aktiviert werden. EFS-Datei: [FileName] Fehler: [ErrorMessage]
479	DriveLock	Error	PBA Deaktivierungsfehler	Die Pre-Boot-Authentifizierung konnte nicht deaktiviert werden. EFS-Datei: [FileName] Fehler: [ErrorMessage]
480	DriveLock	Error	EFS-Erzeugung fehlgeschlagen	Das Embedded file system (EFS) konnte nicht erzeugt werden. EFS-Datei: [FileName] Fehler: [ErrorMessage]
481	DriveLock	Error	Ausnahme aufgetreten	In einer {DiskProtection}-Komponente ist eine Ausnahme aufgetreten. Fehler: [ErrorMessage]
482	DriveLock	Information	Verschlüsselungskonfiguration wurde geändert	Die Verschlüsselungskonfiguration wurde geändert. Laufwerk: [DriveLetter] Algorithmus: [EncryptionAlgorithm]

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
483	DriveLock	Error	Ungültige XML-Konfiguration	Eine ungültige XML-Konfiguration wurde erkannt. XML-Pfad: [FileName]
484	DriveLock	Information	XML-Konfiguration importiert	Eine XML-Konfiguration wurde importiert. XML-Pfad: [FileName] Importierte Daten: [ActionName]
485	DriveLock	Error	BitLocker-verschlüsseltes Laufwerk erkannt	Das Laufwerk [DriveLetter] ist mit BitLocker Drive Encryption verschlüsselt. Es kann nicht mit {DiskProtection} verschlüsselt werden.
486	DriveLock	Error	Fehler beim Erzeugen des Schlüssels	Der zufällige Schlüssel für die Verschlüsselung des lokalen Systems konnte nicht erzeugt werden. Fehlercode: [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage]
487	DriveLock	Error	{FDE} Encryptor-Dienst Fehler	Im {DiskProtection} Verschlüsselungsdienst ist ein allgemeiner Fehler aufgetreten. Fehlercode: [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage]

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
488	DriveLock	Error	{FDE} Management-Dienst Fehler	Im {DiskProtection} Managementdienst ist ein allgemeiner Fehler aufgetreten. Fehlercode: [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage]
489	DriveLock	Audit	Kann Wechseldatenträger nicht entschlüsseln	Der Wechseldatenträger [DriveLetter] konnte nicht freigegeben / entschlüsselt werden. Fehlercode: [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage]
490	DriveLock	Error	Verschlüsselungsinteraktion fehlgeschlagen	Eine Interaktion mit dem Verschlüsselungsdienst ist fehlgeschlagen. Operation: [Function] Fehlercode: [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage]
491	DriveLock	Error	Benutzerspeicher-Operation fehlgeschlagen	Eine Operation im Benutzerspeicher ist fehlgeschlagen. Speichertyp: [StoreType] Operation: [Function] Schritt: [StepName] Fehlercode: [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage]
492	DriveLock	Error	Konfigurationsspeicher-Operation	Eine Operation im Benutzerspeicher ist

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
			fehlgeschlagen	fehlgeschlagen. Speichertyp: [StoreType] Operation: [Function] Schritt: [StepName] Fehlercode: [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage]
493	DriveLock	Error	CD/DVD-Verschlüsselung fehlgeschlagen	Beim verschlüsseln einer CD/DVD-ROM mit {DiskProtection} ist ein Fehler aufgetreten. Fehlercode: [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage]
494	DriveLock	Error	Kennwortkomplexität nicht erfüllt	Das Kennwort von Benutzer "[UserName]" entspricht nicht den Kennwortkomplexitätsrichtlinien.
495	DriveLock	Information	{DiskProtection}-Information	{DiskProtection}-Information: [DebugMsg]
496	DriveLock	Audit	Wechseldatenträger entschlüsselt	Der Wechseldatenträger [DriveLetter] wurde erfolgreich freigegeben / entschlüsselt.
497	DriveLock	Information	Verschlüsselung abgeschlossen	Das Laufwerk [DriveLetter] wurde voll-

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
				ständig verschlüsselt.
498	DriveLock	Information	Entschlüsselung abgeschlossen	Das Laufwerk [DriveLetter] wurde vollständig entschlüsselt.
499	DriveLock	Information	Verschlüsselung gestartet	Die Verschlüsselung von Laufwerk [DriveLetter] wurde gestartet mit dem Algorithmus [EncryptionAlgorithm]. [EncPercent] des Laufwerks sind bereits verschlüsselt.
500	DriveLock	Information	Entschlüsselung gestartet	Die Entschlüsselung von Laufwerk [DriveLetter] wurde gestartet. [EncPercent] des Laufwerks sind bereits verschlüsselt.
501	DriveLock	Information	Fehler beim Ver-/Entschlüsseln eines Sektors	Ein Festplattenfehler ist bei der Ver-/Entschlüsselung von Sektor [SectorNo] auf Laufwerk [DriveLetter] aufgetreten. Die Festplatte ist möglicherweise defekt.
502	DriveLock	Audit	Erfolgreiche Pre-Boot-Anmeldung	Erfolgreiche Pre-Boot-Anmeldung. Anmeldetyp: [LogonType] Benutzer:

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
				[UserName] Anmeldezeit: [LogonTime]
503	DriveLock	Audit	Erfolgreiche Notfall-Pre-Boot-Anmeldung	Erfolgreiche Notfall-Pre-Boot-Anmeldung. Anmeldetyp: [LogonType] Benutzer: [UserName] Anmeldezeit: [LogonTime]
504	DriveLock	Audit	Fehlgeschlagene Pre-Boot-Anmeldung	Fehlgeschlagene Pre-Boot-Anmeldung. Anmeldetyp: [LogonType] Benutzer: [UserName] Anmeldezeit: [LogonTime]
505	DriveLock	Error	Leere Pre-Boot-Benutzerdatenbank	Die Pre-Boot-Benutzerdatenbank konnte nicht gespeichert werden, da sie nach dem Speichern leer wäre.
506	DriveLock	Information	{FDE} Verschlüsselungsdienst gestartet	Der {DiskProtection} Verschlüsselungsdienst wurde gestartet.
507	DriveLock	Information	{FDE} Verschlüsselungsdienst beendet	Der {DiskProtection} Verschlüsselungsdienst wurde beendet.

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
508	DriveLock	Information	{FDE} Managementdienst gestartet	Der {DiskProtection} Managementdienst wurde gestartet.
509	DriveLock	Information	{FDE} Managementdienst beendet	Der {DiskProtection} Managementdienst wurde beendet.
510	DriveLock	Error	{DiskProtection}-Installation fehlgeschlagen	Beim Installieren von {DiskProtection} ist ein Fehler aufgetreten. Schritt: [StepName] Fehlercode: [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage]
511	DriveLock	Error	{DiskProtection}-Deinstallation fehlgeschlagen	Beim Deinstallieren von {DiskProtection} ist ein Fehler aufgetreten. Schritt: [StepName] Fehlercode: [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage]
512	DriveLock	Error	{DiskProtection}-Upgrade fehlgeschlagen	Beim Upgrade von {DiskProtection} ist ein Fehler aufgetreten. Schritt: [StepName] Fehlercode: [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage]
513	DriveLock	Error	{DiskProtection}-Richtlinie fehl-	Beim Anwenden der {DiskProtection}-

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
			geschlagen	Richtlinie ist ein Fehler aufgetreten. Schritt: [StepName] Fehlercode: [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage]
514	DriveLock	Information	Festplattenprüfung durchgeführt	Festplattenprüfung (Chkdsk) auf Laufwerk [DriveLetter] ([ObjectID]) erfolgreich durchgeführt.
515	DriveLock	Error	Festplattenprüfung fehlgeschlagen	Festplattenprüfung (Chkdsk) auf Laufwerk [DriveLetter] ([ObjectID]) fehlgeschlagen. Fehlercode: [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage]
516	DriveLock	Warning	{DiskProtection}-Selbstzerstörung	Dieser Computer ist seit längerer Zeit offline. Die Disk Encryption-Selbstzerstörung wird in [UnlockTime] Tagen gestartet, wenn dieser Computer offline bleibt.
517	DriveLock	Warning	Keine Lizenz - Entschlüsselung geplant	Die Unternehmensrichtlinie oder Lizenzierung auf diesem Computer sind so konfiguriert, dass alle Festplatten ent-

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
				schlüsselt werden sollen. Die Entschlüsselung wird beginnen am [StatisticTimeStamp]
518	DriveLock	Error	EFS-Dateiupdate fehlgeschlagen	Die EFS-Datei [FileName] kann nicht geändert werden (als Teil der Unternehmensrichtlinie). Fehler: [ErrorMessage]
519	DriveLock	Error	Ungültige Festplatten-Konfiguration	Die Installation der {DiskProtection} ist auf diesem Computer nicht möglich. Die Festplatten-/Partitions-Einstellungen lassen die Installation nicht zu ([DebugMsg]).
520	DriveLock	Error	Keine Richtlinie - Alle {PrefixES}-Server offline	Die Unternehmensrichtlinie kann nicht geladen werden. Alle konfigurierten {PrefixEnterpriseService}s sind nicht erreichbar.
521	DriveLock	Error	Kann Computer-Token nicht ermitteln	Der Computer-Token kann nicht ermittelt werden. Fehlercode: [ErrorCode] Fehlercode: [ErrorCode]

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
				ler: [ErrorMessage]
522	DriveLock	Error	Fehler beim Laden von Richtlinienzuweisungen	Beim Laden der Richtlinienzuweisungen von Server [ServerName] ist ein Fehler aufgetreten. Fehler: [ErrorMessage]
523	DriveLock	Error	Richtlinienintegritätsprüfung fehlgeschlagen	Die Integrität einer zugewiesenen Richtlinie konnte nicht überprüft werden. Richtlinien-ID: [ServerName] Richtlinienname: [ErrorMessage] Aktueller Hashwert: [] Erwarteter Hashwert: []
524	DriveLock	Audit	Dateizugriff-Protokollierung	Auf Datei wurde zugegriffen. Geräte- name: [DisplayName] Hardware- erkennung: [HardwareID] Klassenkennung: [ClassID] Prozess: [ProcessName] Dateigröße: [Size] Pfad: [Path] Zugriffsart: [AccessDirection] Dateinamen-Hash: [MD5Hash] Datei- inhalts-Hash: [MD5Hash] Dateiname: [FileName]

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
525	DriveLock	Audit	Dateizugriff durch Inhaltsfilter blockiert	Der Dateizugriff wurde durch den Inhaltsfilter blockiert. Unzulässiger Dateiinhalt. Gerätename: [DisplayName] Hardwarekennung: [HardwareID] Klassenkennung: [ClassID] Prozess: [ProcessName] Dateigröße: [Size] Pfad: [Path] Zugriffsart: [AccessDirection] Dateinamen-Hash: [MD5Hash] Dateiinhalts-Hash: [MD5Hash] Dateiname: [FileName]
526	DriveLock	Audit	Dateityp gesperrt	Der Dateizugriff wurde durch den Dateifilter verhindert. Unzulässige Dateiendung. Gerätename: [DisplayName] Hardwarekennung: [HardwareID] Klassenkennung: [ClassID] Prozess: [ProcessName] Dateigröße: [Size] Pfad: [Path] Zugriffsart: [AccessDirection] Dateinamen-Hash: [MD5Hash] Dateiinhalts-Hash: [MD5Hash] Dateiname: [FileName]

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
527	DriveLock	Audit	Datei gelöscht	Datei gelöscht. Gerätenamen: [DisplayName] Hardwarekennung: [HardwareID] Klassenkennung: [ClassID] Prozess: [ProcessName] Dateigröße: [Size] Pfad: [Path] Dateinamen-Hash: [MD5Hash] Dateiinhalts-Hash: [MD5Hash] Dateiname: [FileName]
528	DriveLock	Audit	Datei angelegt	Neue Datei wurde angelegt. Gerätenamen: [DisplayName] Hardwarekennung: [HardwareID] Klassenkennung: [ClassID] Prozess: [ProcessName] Dateigröße: [Size] Pfad: [Path] Dateinamen-Hash: [MD5Hash] Dateiinhalts-Hash: [MD5Hash] Dateiname: [FileName]
529	DriveLock	Audit	Datei umbenannt	Datei wurde umbenannt. Gerätenamen: [DisplayName] Hardwarekennung: [HardwareID] Klassenkennung: [ClassID] Prozess: [ProcessName] Dateigröße: [Size] Pfad: [Path] Alter Dateinamen-Hash:

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
				[MD5Hash] Neuer Dateiname: [FileName] Neuer Dateinamen-Hash: [MD5Hash] Dateiinhalts-Hash: [MD5Hash] Alter Dateiname: [FileName]
530	DriveLock	Error	Ermittelte Lizenzierung	In den Lizenzeinstellungen werden ActiveDirectory-Objekte benutzt. Der aktuelle Lizenzstatus ist: Device Control: [LicDLock] {DiskProtection}: [LicFde] {ContainerEncryption}: [LicDlv] {FileProtection}: [LicFfe] BitLocker Management: [LicBitLock] Application Control: [LicALF]Anwendungsverhaltenskontrolle: [LicAppBehavior] Security Awareness Content: [LicAware] Legacy OS Support: [LicLegacy] DriveLock PBA: [LicPBA] Vulnerability Scanner: [LicVulScan] Defender Management: [LicDefender] BitLocker 2 Go: [LicBI2Go] EDR: [LicEDR] Native Security: [LicNatSec] Fehlerfrei erkannt:

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
				[LicSure]
531	DriveLock	Information	Geplanter Scan: Gestartet	Ein geplanter Antivirus-Scan wurde gestartet. Job-ID: [ConfigId] Beschreibung: [DisplayName]
532	DriveLock	Information	Geplanter Scan: Fährt herunter	Ein geplanter Antivirus-Scan fährt das System nach der Ausführung herunter. Job-ID: [ConfigId] Beschreibung: [DisplayName]

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
533	DriveLock	Warning	Keine Richtlinie - wurde gelöscht	Die Unternehmensrichtlinie wurde gelöscht, da der Computer für eine zu lange Zeit offline war.
534	DriveLock	Warning	Richtlinienlöschung - Warnung	Der Computer ist seit [DisplayName] Tagen offline. Die Unternehmensrichtlinie wird bald gelöscht.
535	DriveLock	Error	Unternehmensrichtlinie gelöscht	Die Unternehmensrichtlinie wurde gelöscht, da der Computer für eine zu lange Zeit offline war.
536	DriveLock	Information	Unternehmensrichtlinie wieder in Verwendung	Die Unternehmensrichtlinie wurde wiederhergestellt, nachdem sie gelöscht wurde, da der Computer für eine zu lange Zeit offline war.
537	DriveLock	Error	URL-Kategorisierer fehlgeschlagen	Der URL-Kategorisierer hat einen Fehler während der Kategorisierung gemeldet. Fehler: [ErrorMessage]
538	DriveLock	Error	Fehler beim Netzwerk-Filtertreiber	Bei der Kommunikation mit dem Netz-

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
				werk-Filtertreiber ist ein Fehler aufgetreten. Fehlercode: [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage]
539	DriveLock	Error	Fehler beim Netzwerk-Filtertreiber	Beim Setup der Netzwerk-Filterung ist ein Fehler aufgetreten. Fehlercode: [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage]
540	DriveLock	SuccessAudit	Zugriff auf Webresource erlaubt (nach URL)	Auf eine Web-Resource wurde zugegriffen. Der Zugriff wurde entsprechend der in der Unternehmensrichtlinie definierten URL gestattet. URL: [Address] ([UrlType]) Protokoll: [UrlProtocol] Regel-Beschreibung: [DisplayName] ID der Regel: [ObjectID]
541	DriveLock	FailureAudit	Zugriff auf Webresource blockiert (nach URL)	Eine Web-Resource wurde zugegriffen und blockiert entsprechend der in der Unternehmensrichtlinie definierten URL. URL: [Address] ([UrlType]) Protokoll: [UrlProtocol] Regel-Beschreibung: [DisplayName] ID der Regel: [ObjectID]

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
542	DriveLock	SuccessAudit	Zugriff auf Webresource erlaubt (nach Kategorie)	Auf eine Web-Resource wurde zugegriffen. Der Zugriff wurde entsprechend der in der Unternehmensrichtlinie definierten URL-Kategorie gestattet. URL: [Address] ([UrlType]) Protokoll: [UrlProtocol] Kategorien: [UrlCategory1] [UrlCategory2] [UrlCategory3] [UrlCategory4] [UrlCategory5] Kategorie-Gruppe: [UrlCategoryGroup] Regel-Beschreibung: [DisplayName] ID der Regel: [ObjectID]
543	DriveLock	FailureAudit	Zugriff auf Webresource blockiert (nach Kategorie)	Eine Web-Resource wurde zugegriffen und blockiert entsprechend der in der Unternehmensrichtlinie definierten URL-Kategorie. URL: [Address] ([UrlType]) Protokoll: [UrlProtocol] Kategorien: [UrlCategory1] [UrlCategory2] [UrlCategory3] [UrlCategory4] [UrlCategory5] Kategorie-Gruppe: [UrlCategoryGroup] Regel-Beschreibung: [DisplayName] ID der Regel: [ObjectID]

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
544	DriveLock	SuccessAudit	Zugriff auf Webresource erlaubt (nach Kategorie)	Auf eine Web-Resource wurde zugegriffen. Der Zugriff wurde entsprechend der Unternehmensrichtlinie gestattet (keine explizite Regel vorhanden). URL: [Address] ([UrlType]) Protokoll: [UrlProtocol]
545	DriveLock	FailureAudit	Zugriff auf Webresource blockiert (keine explizite Regel)	Eine Web-Resource wurde zugegriffen und blockiert entsprechend der Unternehmensrichtlinie (keine explizite Regel vorhanden). URL: [Address] ([UrlType]) Protokoll: [UrlProtocol]
546	DriveLock	Warning	Applikationskontrolle temporär abgeschaltet	Applikationskontrolle wurde durch den Administrator temporär abgeschaltet. Geschriebene Dateien lernen: [LearnWrittenFiles] Ausgeführte Dateien lernen: [LearnExecutedFiles] Benutzer muß Dateien vor dem Lernen bestätigen: [UserApprovalMode]
547	DriveLock	Warning	Web Security temporär abgeschaltet	Web Security wurde durch den Admi-

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
				nistrator temporär abgeschaltet.
548	DriveLock	SuccessAudit	Zugriff auf Webresource erlaubt (URL-Kategorisierung fehlgeschlagen)	Auf eine Web-Resource wurde zugegriffen. Die URL-Kategorisierung ist fehlgeschlagen aber der Zugriff wurde entsprechend der Unternehmensrichtlinie gestattet. URL: [Address] ([UrlType]) Protokoll: [UrlProtocol] Regel-Beschreibung: [DisplayName] ID der Regel: [ObjectID]
549	DriveLock	FailureAudit	Zugriff auf Webresource blockiert (URL-Kategorisierung fehlgeschlagen)	Eine Web-Resource wurde zugegriffen, die URL-Kategorisierung ist fehlgeschlagen. Der Zugriff wurde blockiert entsprechend der Unternehmensrichtlinie. URL: [Address] ([UrlType]) Protokoll: [UrlProtocol] Regel-Beschreibung: [DisplayName] ID der Regel: [ObjectID]
550	DriveLock	Information	PBA-Kennwortänderung	Benutzer [UserName] (Domäne [DomainName]) hat sein Kennwort in

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
				der Pre-Boot-Anmeldung geändert.
551	DriveLock	SuccessAudit	Benutzungsrichtlinie von autorisiertem Benutzer akzeptiert	Benutzungsrichtlinie für Laufwerk [DriveLetter] wurde vom autorisierten Benutzer [UserName]@[DomainName] akzeptiert. Der angemeldete Benutzer war [UserName]@[DomainName]
552	DriveLock	Information	Webresource wurde kategorisiert	Eine Web-Resource wurde kategorisiert. URL: [Address] ([UrlType]) Protokoll: [UrlProtocol] Kategorien: [UrlCategory1] [UrlCategory2] [UrlCategory3] [UrlCategory4] [UrlCategory5] Kategorie-Gruppe: [UrlCategoryGroup]
553	DriveLock	Information	MTP/WPD/Android wird auf dieser Plattform nicht unterstützt	Die Kontrolle von portablen Mobil- sowie Android-Geräten ist auf dieser Plattform nicht verfügbar. Bitte lesen Sie auf der DriveLock Webseite für weitere Details.
554	DriveLock	Information	Bild aufgenommen	Ein Bild wurde mit der Kamera [Came-

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
				raName] für Ereignis-ID [EventID] ([EventNumber]) aufgenommen.
555	DriveLock	Information	Geplante Aktion: Gestartet	Eine geplante Energie-Aktion wurde gestartet. Job-ID: [ConfigId] Beschreibung: [DisplayName]
556	DriveLock	Error	Geplante Aktion: Ausführung fehlgeschlagen	Ausführung einer geplanten Energie-Aktion fehlgeschlagen. Job-ID: [ConfigId] Beschreibung: [DisplayName] Fehlercode: [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage]
557	DriveLock	Information	Geplante Aktion: Erfolgreich ausgeführt	Eine geplante Energie-Aktion wurde erfolgreich ausgeführt. Job-ID: [ConfigId] Beschreibung: [DisplayName]
558	DriveLock	Error	Geplante Aktion: Laden fehlgeschlagen	Laden einer geplanten Energie-Aktion fehlgeschlagen. Job-ID: [ConfigId] Beschreibung: [DisplayName] Fehlercode: [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage]

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
559	DriveLock	Information	Energieschema geändert	Energieschame des Computers wurde erfolgreich geändert. Regel-ID: [ConfigId] Beschreibung: [DisplayName] Energieschema: [FunctionName]
560	DriveLock	Error	Fehler beim Ändern des Energieschemas	Beim Ändern des Energieschemas des Computers ist ein Fehler aufgetreten. Regel-ID: [ConfigId] Beschreibung: [DisplayName] Energieschema: [FunctionName] Fehlercode: [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage]
561	DriveLock	Error	Kann Laufwerke > 2TB nicht verschlüsseln	Das Laufwerk [DriveLetter] ist größer als 2 TB. Es kann nicht mit {DiskProtection} verschlüsselt werden.
562	DriveLock	Warning	Antivirus-Fehler	Beim Scannen von Objekt [FileName] ist ein Fehler aufgetreten. Fehler: [ErrorMessage]
563	DriveLock	Information	Definitionsupdate gestartet	Antivirus-Definitionsupdate gestartet von Quelle [MethodName]

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
564	DriveLock	Error	Antivirus-Fehler	Fehler beim Starten des Antivirus-Definitionupdates von Quelle [MethodName]. Fehlercode: [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage]
565	DriveLock	Warning	Paket-Download fehlgeschlagen	Das Installationspaket für [PackageType] kann nicht von [URL] heruntergeladen werden. Fehler-Code: [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage]
566	DriveLock	Information	Paket-Download erfolgreich	Das Installationspaket für [PackageType] wurde erfolgreich heruntergeladen.
567	DriveLock	Warning	Paket-Extraktionsfehler	Das Installationspaket für [PackageType] kann nicht entpackt werden. Die Datei [PackagePath] fehlt oder ist defekt. Fehlercode: [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage]
568	DriveLock	Warning	Paket-Installation verhindert	Die Installation von [PackageType] soll ausgeführt werden, wird aber durch eine Administratoreingriff verhindert.

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
569	DriveLock	Information	Paket-Installation erfolgreich	[PackageType] wurde erfolgreich installiert.
570	DriveLock	Error	Paket-Installationsfehler	Die Installation von [PackageType] ist fehlgeschlagen Kommandozeile: [CmdLine] Fehlercode: [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage]
571	DriveLock	Information	Paket-Deinstallation erfolgreich	[PackageType] wurde erfolgreich deinstalliert.
572	DriveLock	Error	Paket-Deinstallationsfehler	Die Deinstallation von [PackageType] ist fehlgeschlagen Kommandozeile: [CmdLine] Fehlercode: [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage]
573	DriveLock	Error	Inkrementelles Definitionsupdate fehlgeschlagen	Bei der inkrementellen Aktualisierung von Definitionen konnten das Patch-Paket nicht angewendet werden. Alte Definitionsdatei: [OldValue] Neue Definitionsdatei: [NewValue] Fehler: [ErrorMessage]

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
574	DriveLock	Error	Fehler beim Definitionsupdate	Bei der Aktualisierung von Antivirus-Definitionen ist ein Fehler aufgetreten. Fehler: [ErrorMessage]
575	DriveLock	Warning	Echtzeitscanner angehalten	Der Antivirus-Echtzeitscanner wurde angehalten.
576	DriveLock	Warning	Definitionsaktualisierung benötigt Neustart	Eine vorangegangene Aktualisierung der Antivirusdefinitionen erfordert einen System-Neustart. Es werden keine weiteren Aktualisierungen durchgeführt, bis das System neu gestartet wurde.
577	DriveLock	Information	Verschlüsselter Ordner: Eigenschaften geändert	Die Eigenschaften eines verschlüsselten Ordners wurden geändert. Ordnerpfad: [UncPath] Ordner-ID: [DfpVolumeID] Geräteidentifikation: [HWVendorID] [HWProductID] (Rev. [HWRevisionNumber]) (Seriennummer [HWSerialNumber]) Angemeldete Benutzer-ID: [UserID] Ordner Name: [ExtendedAuditing] [FolderName]

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
578	DriveLock	Information	Verschlüsselter Ordner: Eigenschaften geändert	Die Eigenschaften eines verschlüsselten Ordners wurden geändert. Ordnerpfad: [UncPath] Ordner-ID: [DfpVolumeID] Netzwerklaufwerk: [NetDrivePath] ([NetDriveType]) Angemeldete Benutzer-ID: [ExtendedAuditing] Ordner Name: [] Remote Überwachung aktiviert: []
579	DriveLock	SuccessAudit	Netzwerk-Pre-Boot-Anmeldung erfolgreich	Die Netzwerk-Pre-Boot-Anmeldung war erfolgreich.
580	DriveLock	Error	Fehler während der Netzwerk-Pre-Boot-Anmeldung	Bei der Netzwerk-Pre-Boot-Anmeldung ist ein Fehler aufgetreten. Fehler: [ErrorMessage]
581	DriveLock	Error	Fehler während der Netzwerk-Pre-Boot-Anmeldung (1)	Bei der Netzwerk-Pre-Boot-Anmeldung ist ein Fehler aufgetreten. Fehler: [ErrorMessage] Parameter: [ErrorMessage2]
582	DriveLock	Error	Fehler beim Ermitteln des kundenspezifischen Computernamens	Beim Ermitteln des kundenspezifischen Computernamens ist ein Fehler auf-

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
				getreten. Schritt: [StepName] Fehlercode: [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage]
583	DriveLock	Error	Fehler bei Active Directory-Inventarisierung	Bei der Active Directory-Inventarisierung ist ein Fehler aufgetreten. Schritt: [StepName] Fehlercode: [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage]
584	DriveLock	Information	Active Directory-Inventarisierung gestartet	Active Directory-Inventarisierung wurde durch den DES gestartet.
585	DriveLock	Information	Netzwerk-Pre-Boot-Anmeldung deaktiviert	Netzwerk-Pre-Boot-Anmeldung wurde deaktiviert.
586	DriveLock	Information	Netzwerk-Pre-Boot-Anmeldung aktiviert	Netzwerk-Pre-Boot-Anmeldung wurde aktiviert.
587	DriveLock	Error	Fehler beim Lesen der Windows-Netzwerkkonfiguration	Beim Lesen der Windows-Netzwerkkonfiguration (für die Netzwerk-Pre-Boot-Anmeldung) ist ein Fehler aufgetreten. Fehlercode: [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage]

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
588	DriveLock	Error	Kann Konfiguration nicht aus dem EFS laden	Die Konfiguration der Netzwerk-Pre-Boot-Anmeldung kann nicht vom Embedded File System (EFS) geladen werden.
589	DriveLock	Error	Kann Konfiguration nicht in das EFS schreiben	Die Konfiguration der Netzwerk-Pre-Boot-Anmeldung kann nicht zum Embedded File System (EFS) geschrieben werden.
590	DriveLock	Error	Fehler bei Installation der Netzwerk-Pre-Boot-Anmeldung	Bei der Installation der Netzwerk-Pre-Boot-Anmeldung ist ein Fehler aufgetreten. Schritt: [StepName] Fehlercode: [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage]
591	DriveLock	Error	Fehler bei Registrierung der Netzwerk-Pre-Boot-Anmeldung	Bei der Registrierung der Netzwerk-Pre-Boot-Anmeldung am Server ist ein Fehler aufgetreten. Schritt: [StepName] Fehler: [ErrorMessage]
592	DriveLock	Error	Fehler bei Deinstallation der Netzwerk-Pre-Boot-Anmeldung	Bei der Deinstallation der Netzwerk-Pre-Boot-Anmeldung ist ein Fehler aufgetreten. Schritt: [StepName] Fehlercode:

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
				[ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage]
593	DriveLock	Information	Maschinelles Lernen abgeschlossen	Das maschinelle Lernen der lokalen Anwendungs-Whitelist wurde abgeschlossen.
594	DriveLock	Error	Fehler beim maschinellen Lernen	Beim maschinellen Lernen der lokalen Anwendungs-Whitelist ist ein Fehler aufgetreten. Schritt: [StepName] Fehlercode: [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage]
595	DriveLock	Error	Fehler beim maschinellen Lernen	Beim maschinellen Lernen der Anwendung "[FileName]" ist ein Fehler aufgetreten. Fehlercode: [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage]
596	DriveLock	Information	Maschinelles Lernen abgeschlossen	Maschinelles Lernen der Anwendung "[FileName]" abgeschlossen. Auslöser: [AlfLearnReason]
597	DriveLock	Error	Applikationskontrolle: Lizenz erfor-	Die Unternehmensrichtlinie enthält Ein-

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
			derlich	stellungen für Funktionen der Applikationskontrolle, die eine gesonderte Lizenz erfordern. Fehler: [ErrorMessage]
598	DriveLock	Information	Security-Awareness-Kampagne präsentiert	Eine Security-Awareness-Kampagne wurde dem Benutzer präsentiert. Kampagne: [ObjectID] Beschreibung: [DisplayName]
599	DriveLock	Information	Security-Awareness-Kampagne abgeschlossen	Eine Security-Awareness-Kampagne wurde vom Benutzer abgeschlossen. Modul: [ObjectID] Beschreibung: [DisplayName]
600	DriveLock	Information	Programmstart erlaubt	Der Start der Anwendung [FileName] wurde vom Benutzer erlaubt
601	DriveLock	Error	Ungültiges Richtliniensignaturzertifikat	Das konfigurierte Richtliniensignaturzertifikat kann nicht gelesen werden. Fehlercode: [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage]

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
602	DriveLock	Information	Programmstart vom Benutzer verweigert	Der Start der Anwendung [FileName] wurde vom Benutzer verweigert
603	DriveLock	Information	Security-Awareness-Wissenstest geschlossen	Der Benutzer hat einen Security-Awareness-Test nicht bestanden. Modul: [ObjectID] Beschreibung: [DisplayName] Ergebnis: [ErrorCode]
604	DriveLock	Information	Security-Awareness-Test erfolgreich	Ein Security-Awareness-Test wurde vom Benutzer erfolgreich durchgeführt. Modul: [ObjectID] Beschreibung: [DisplayName] Ergebnis: [ErrorCode]
605	DriveLock	Warning	Security-Awareness-Kampagne abgebrochen	Eine Security-Awareness-Kampagne wurde vom Benutzer abgebrochen. Modul: [ObjectID] Beschreibung: [DisplayName] Fortschritt: [ErrorCode]
606	DriveLock	Error	Richtlinienintegritätsprüfung fehlgeschlagen	Die digitale Signatur einer zugewiesenen Richtlinie konnte nicht mit Hilfe des konfigurierten Richtliniensignaturzertifikates überprüft werden. Richtlinien-ID: [Ser-

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
				verName] Richtlinienname: [ErrorMessage]
607	DriveLock	Error	Security-Awareness-Kampagne: Serverkommunikation fehlgeschlagen	Laden von Inhalt für Security-Awareness-Kampagnen von Server [ServerName] fehlgeschlagen. Paket-Typ: [SecAwPackageType] Fehler: [ErrorMessage]
608	DriveLock	Error	Security-Awareness-Kampagne: Herunterladen fehlgeschlagen	Herunterladen von Inhalt für Security-Awareness-Kampagnen fehlgeschlagen. Paketdatei Download-URL: [URL] Fehlercode: [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage]
609	DriveLock	Error	BitLocker Schlüsselsicherung fehlgeschlagen	Die Sicherung eines BitLocker Wiederherstellungsschlüssels ist fehlgeschlagen. Schritt: [StepName] Error code: [ErrorCode] Error: [ErrorMessage]
610	DriveLock	Warning	BitLocker Fehler beim Anwenden der Konfiguration	Die BitLocker Konfiguration kann nicht angewendet werden.

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
611	DriveLock	Warning	BitLocker nicht lizenziert	BitLocker soll lokale Festplatten auf diesem Computer verschlüsseln, ist aber nicht lizenziert.
612	DriveLock	Information	BitLocker wird nicht installiert oder deinstalliert	Eine BitLocker Konfigurationsänderung wurde erkannt, aber die Änderung wird wegen der 'Entschlüsselung verzögern' Einstellung nicht angewendet.
613	DriveLock	Warning	BitLocker manuell umkonfiguriert	BitLocker ist manuell umkonfiguriert.
614	DriveLock	Warning	Entschlüsselung geplant	Die Unternehmensrichtlinie oder Lizenzierung auf diesem Computer sind so konfiguriert, dass alle Festplatten entschlüsselt werden sollen. Die Entschlüsselung wird beginnen am [StatisticTimeStamp]
615	DriveLock	Information	BitLocker Verschlüsselung erfolgreich	BitLocker hat die lokale Festplatte [DriveLetter] erfolgreich verschlüsselt.
616	DriveLock	Information	BitLocker Entschlüsselung erfolg-	BitLocker hat die lokale Festplatte [Dri-

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
			reich	veLetter] erfolgreich entschlüsselt.
617	DriveLock	Error	Erstellen der BitLocker Schlüsselsicherung fehlgeschlagen	Das Erstellen einer BitLocker-Schlüsselsicherung ist fehlgeschlagen.
618	DriveLock	Information	BitLocker Verschlüsselung gestartet	BitLocker hat mit der Verschlüsselung der lokalen Festplatte [DriveLetter] begonnen.
619	DriveLock	Information	BitLocker Entschlüsselung gestartet	BitLocker hat mit der Entschlüsselung der lokalen Festplatte [DriveLetter] begonnen.
620	DriveLock	Error	BitLocker Systemfehler	BitLocker Wiederherstellungsinformationen können nicht unter [TargetFolder] abgelegt werden. Fehler-Code: [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage]
621	DriveLock	Information	BitLocker-Login erfolgreich	BitLocker-Login erfolgreich.
622	DriveLock	Warning	BitLocker-Login fehlgeschlagen	BitLocker-Login fehlgeschlagen.

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
623	DriveLock	Warning	Dialog BitLocker-Kennwort zurücksetzen abgebrochen	Der Dialog BitLocker-Kennwort zurücksetzen wurde abgebrochen.
624	DriveLock	Information	Dialog BitLocker-Kennwort beendet	Der Dialog BitLocker-Kennwort wurde erfolgreich beendet.
625	DriveLock	Error	BitLocker Verschlüsselung fehlgeschlagen	Das BitLocker Verschlüsselung ist fehlgeschlagen. Fehlermeldung: [ErrorMessage] .
626	DriveLock	Information	BitLocker Protektoren gesetzt	Die BitLocker Protektoren [Protectors] wurden für das Laufwerk [DriveLetter] gesetzt.
627	DriveLock	Information	BitLocker Verschlüsselungsalgorithmus gesetzt	Der Algorithmus [EncryptionAlgorithm] wird verwendet, um Laufwerk [DriveLetter] zu verschlüsseln.
628	DriveLock	Information	BitLocker Wiederherstellungsdaten hochgeladen	BitLocker Wiederherstellungsdaten wurden zum Server hochgeladen.
629	DriveLock	Error	BitLocker Wiederherstellungsdaten	Das Hochladen der BitLocker Wie-

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
			hochladen fehlgeschlagen	derherstellungsdaten ist fehlgeschlagen. Fehlermeldung: [ErrorMessage]
630	DriveLock	Warning	BitLocker nicht unter DriveLock Kontrolle erkannt	Das Laufwerk [DriveLetter] ist mit BitLocker verschlüsselt, aber die Verschlüsselung wurde nicht von DriveLock initiiert.
631	DriveLock	Warning	Gesperrtes Laufwerk erkannt	BitLocker: gesperrtes Laufwerk [DriveLetter] erkannt.
632	DriveLock	Information	BitLocker Konfiguration erfolgreich	BitLocker Konfiguration erfolgreich.
633	DriveLock	Information	BitLocker Konfiguration fehlgeschlagen	BitLocker Konfiguration fehlgeschlagen. Fehlermeldung: [ErrorMessage]
634	DriveLock	Information	BitLocker-Kennwort gesetzt	BitLocker-Kennwort wurde vom Benutzer für das Laufwerk [DriveLetter] gesetzt.
635	DriveLock	Information	BitLocker-Kennwort setzen fehlgeschlagen	Setzen des BitLocker-Kennworts für das Laufwerk: [DriveLetter] ist fehl-

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
				geschlagen. Fehlermeldung: [ErrorMessage]
636	DriveLock	Warning	BitLocker Laufwerk nicht konform	DriveLock hat am Laufwerk [DriveLetter] Änderungen festgestellt, die nicht der Konfiguration entsprechen. Maßnahmen werden eingeleitet, um die Konfiguraion anzupassen.
637	DriveLock	Information	BitLocker Wiederherstellungsschlüssel neu generiert	Der Wiederherstellungsschlüssel des Laufwerks [DriveLetter] wurde nach Wiederherstellungsanforderung neu generiert.
638	DriveLock	Information	BitLocker interne Nachricht	BitLocker Management interne Nachricht: [DebugMsg]
639	DriveLock	Error	Server Zertifikat Fehler	Server Zertifikatsfehler aufgetreten. Zertifikat: [CertSubject]. Fehlermeldung: [ErrorMessage]
640	DriveLock	Information	Security-Awareness-Kampagne prä-	Die Security-Awareness-Kampagne '

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
			sentiert	[SecAwPackageDisplayName]' wurde dem Benutzer präsentiert. Inhaltstyp: [SecAwPackageContentType] Sprache: [SecAwPackageLanguage] Version: [SecAwPackageVersion]
641	DriveLock	Information	Security-Awareness-Kampagnenelement bestätigt	Das Security-Awareness-Kampagnenelement '[SecAwPackageDisplayName]' wurde vom Benutzer bestätigt. Inhaltstyp: [SecAwPackageContentType] Sprache: [SecAwPackageLanguage] Version: [SecAwPackageVersion]
642	DriveLock	Information	Security-Awareness-Kampagne abgeschlossen	Die Security-Awareness-Kampagne '[SecAwPackageDisplayName]' wurde vom Benutzer abgeschlossen. Inhaltstyp: [SecAwPackageContentType] Sprache: [SecAwPackageLanguage] Version: [SecAwPackageVersion]
643	DriveLock	Warning	Security-Awareness-Kampagne abge-	Die Security-Awareness-Kampagne '

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
			brochen	[SecAwPackageDisplayName]' wurde vom Benutzer abgebrochen. Inhaltstyp: [SecAwPackageContentType] Sprache: [SecAwPackageLanguage] Version: [SecAwPackageVersion] Fortschritt: [SecAwResultScorePassed] richtig / [SecAwResultScoreFailed] falsch
644	DriveLock	Information	Security-Awareness-Test nicht bestanden	Der Benutzer hat den Security-Awareness-Test '[SecAwPackageDisplayName]' nicht bestanden. Inhaltstyp: [SecAwPackageContentType] Sprache: [SecAwPackageLanguage] Version: [SecAwPackageVersion] Ergebnis: [SecAwResultScorePassed] richtig / [SecAwResultScoreFailed] falsch
645	DriveLock	Information	Security-Awareness-Test erfolgreich	Der Security-Awareness-Test '[SecAwPackageDisplayName]' wurde vom Benutzer erfolgreich durchgeführt. Inhaltstyp: [SecAwPackageContentType] Sprache: [SecAwPackageLanguage] Ver-

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
				sion: [SecAwPackageVersion] Ergebnis: [SecAwResultScorePassed] richtig / [SecAwResultScoreFailed] falsch
646	DriveLock	Information	Security-Awareness-Kampagne wird ausgeführt	Die Security-Awareness-Kampagne ' [SecAwPackageDisplayName]' wird ausgeführt. Inhaltstyp: [SecAwPackageContentType] Sprache: [SecAwPackageLanguage] Version: [SecAwPackageVersion] Aktueller Status: [SecAwSessionProgress][SecAwSessionProgress]
647	DriveLock	Information	Security-Awareness-Test wird ausgeführt	Der Security-Awareness-Test ' [SecAwPackageDisplayName]' wird ausgeführt. Inhaltstyp: [SecAwPackageContentType] Sprache: [SecAwPackageLanguage] Version: [SecAwPackageVersion] Aktuelles Ergebnis: [SecAwResultScorePassed] richtig / [SecAwResultScoreFailed] falsch.

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
648	DriveLock	Audit	DLL gesperrt	Das Laden einer DLL wurde verhindert. Prozess: [ProcessName] ([ProcessGuid]) Angewendete Regel: [ObjectID] Regel-Typ: [WIType][WIType]LL Dateiname: [ProcessName] DLL Datei Hash: [ProcessHash] Dateibesitzer (Benutzername): [UserName] Dateibesitzer (Benutzer SID): [SID] Dateiversion: [FileVersion] Zertifikatsherausgeber: [CertIssuer] Zertifikat herausgegeben für: [CertSubject] Zertifikatsseriennummer: [CertSerNo] Zertifikatsfingerabdruck: [CertThumbprint] Beschreibung: [VerDescription] Produkt: [VerProduct]
649	DriveLock	Audit	DLL geladen	Eine DLL wurde geladen. Prozess: [ProcessName] ([ProcessGuid]) Angewendete Regel: [ObjectID] Regel-Typ: [WIType][WIType]LL Dateiname: [ProcessName] DLL Datei Hash: [ProcessHash] Dateibesitzer (Benutzername): [UserName] Dateibesitzer (Benutzer SID):

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
				[SID] Dateiversion: [FileVersion] Zertifikatsherausgeber: [CertIssuer] Zertifikat herausgegeben für: [CertSubject] Zertifikatsseriennummer: [CertSerNo] Zertifikatsfingerabdruck: [CertThumbprint] Beschreibung: [VerDescription] Produkt: [VerProduct]
650	DriveLock	Audit	Dateizugriff gesperrt	Der Zugriff auf eine Datei wurde verhindert. Prozess: [ProcessName] ([ProcessGuid]) Angewendete Regel: [ObjectID] Regel-Typ: [WType][WType]ateiname: [FileName] Zugriffsart: [AccessDirection]
651	DriveLock	Audit	Dateizugriff	Auf eine Datei wurde zugegriffen. Prozess: [ProcessName] ([ProcessGuid]) Angewendete Regel: [ObjectID] Regel-Typ: [WType][WType]ateiname: [FileName] Zugriffsart: [AccessDirection]

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
652	DriveLock	Audit	Registryzugriff gesperrt	Der Zugriff auf die Registry wurde verhindert. Prozess: [ProcessName] ([ProcessGuid]) Angewendete Regel: [ObjectID] Regel-Typ: [WIType][WIType]fad: [FileName] Zugriffsart: [AccessDirection]
653	DriveLock	Audit	Registryzugriff	Auf die Registry wurde zugegriffen. Prozess: [ProcessName] ([ProcessGuid]) Angewendete Regel: [ObjectID] Regel-Typ: [WIType][WIType]fad: [RegistryPath] Zugriffsart: [AccessDirection]
654	DriveLock	Audit	Dateizugriff erlaubt	Der Zugriff auf eine Datei wurde vom Benutzer erlaubt. Prozess: [ProcessName] ([ProcessGuid]) Dateiname: [FileName]
655	DriveLock	Audit	Dateizugriff verweigert	Der Zugriff auf eine Datei wurde vom Benutzer verweigert. Prozess: [ProcessName] ([ProcessGuid]) Dateiname: [FileName]

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
656	DriveLock	Audit	Registryzugriff erlaubt	Der Zugriff auf die Registry wurde vom Benutzer erlaubt. Prozess: [ProcessName] ([ProcessGuid]) Pfad: [FileName]
657	DriveLock	Audit	Registryzugriff verweigert	Der Zugriff auf die Registry wurde vom Benutzer verweigert. Prozess: [ProcessName] ([ProcessGuid]) Pfad: [RegistryPath]
660	DriveLock	Error	BitLocker fehlt	BitLocker fehlt
661	DriveLock	Error	BitLocker Management hat BIOS erkannt	BitLocker Management hat BIOS erkannt. DriveLock PBA ist nur auf UEFI verfügbar.
662	DriveLock	Error	BitLocker Systemlaufwerk nicht vorbereitet	BitLocker Management: BitLocker ist nicht für das Systemlaufwerk [DriveLetter] vorbereitet. Das Laufwerk kann mit Hilfe folgenden Befehls vorbereitet werden: 'bdehdcfg.exe -target default -restart'

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
663	DriveLock	Information	{DiskProtection} Wiederherstellungsdaten hochgeladen	{DiskProtection} Wiederherstellungsdaten wurden zum Server hochgeladen.
664	DriveLock	Error	{DiskProtection} Wiederherstellungsdaten hochladen fehlgeschlagen	Das Hochladen der {DiskProtection} Wiederherstellungsdaten ist fehlgeschlagen. Fehlermeldung: [ErrorMessage]
665	DriveLock	SuccessAudit	Der DES hat Authorisierungsdaten an die PBA übermittelt	Der DES hat Authorisierungsdaten an die PBA übermittelt.
666	DriveLock	Error	Ungültige Registrierung des PBA Netzwerkschlüssels	Es wurde der Versuch aufgezeichnet den PBA Netzwerkschlüssel ein zweites Mal zu registrieren.
667	DriveLock	Error	Ungültige Registrierung der PBA Netzwerk-Authorisierungsdaten	Es wurde der Versuch aufgezeichnet die PBA Netzwerk-Authorisierungsdaten ein zweites Mal zu registrieren.
668	DriveLock	Error	Nachricht der Netzwerk-PBA kann nicht entschlüsselt werden	Nachricht der Netzwerk-PBA kann nicht entschlüsselt werden. Fehler: [ErrorMessage]

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
669	DriveLock	Error	Ungültige Netzwerk-PBA Nachricht	Eine ungültige Nachricht der Netzwerk-PBA wurde empfangen. Fehler: [ErrorMessage]
670	DriveLock	FailureAudit	Computer ist nicht für Netzwerk-PBA registriert.	Der Server hat eine Netzwerk-PBA Nachricht für einen nicht registrierten Computer empfangen.
671	DriveLock	FailureAudit	Keine Authorisierungsdaten für die Netzwerk-PBA	Die Netzwerk-PBA kann autorisiert werden, da der Computer noch keine Authorisierungsdaten hinterlegt hat.
672	DriveLock	Error	PBA Netzwerkprobleme	Die PBA hat Probleme sich mit dem Netzwerk zu verbinden. Fehler: [ErrorMessage]
673	DriveLock	Error	Netzwerk-PBA kann sich nicht mit Server verbinden	Beim Verbinden mit dem Server ist in der Netzwerk-PBA ein Fehler aufgetreten. Details: [IPAddress]. Fehler: [ErrorMessage]
674	DriveLock	Error	Ungültige Netzwerk-PBA Server-Ant-	Die Netzwerk-PBA hat eine ungültige

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
			wort	Antwort des Servers erhalten. Fehler: [ErrorMessage]
675	DriveLock	Error	Netzwerk-PBA kann Autorisierungsdaten nicht entschlüsseln	Die Netzwerk-PBA kann die Autorisierungsdaten nicht entschlüsseln. Fehler: [ErrorMessage]
676	DriveLock	Error	Netzwerk-PBA kann die Festplatte nicht entsperren.	Die Netzwerk-PBA kann die Festplatte mit den Autorisierungsdaten nicht entsperren. Fehler: [ErrorMessage]. Details: [ErrorMessage2]
677	DriveLock	FailureAudit	Netzwerk-PBA Anmeldung fehlgeschlagen	Netzwerk-PBA Anmeldung fehlgeschlagen. Benutzer: [UserName]
678	DriveLock	FailureAudit	Automatische Anmeldung über Netzwerk-PBA ist fehlgeschlagen.	Die automatische Anmeldung über die Netzwerk-PBA ist fehlgeschlagen.
679	DriveLock	Information	Maschinelles Lernen gestartet	Maschinelles Lernen der lokalen Anwendungs-Whitelist wurde gestartet.
680	DriveLock	Information	Anwendungs-Ver-	Die Aufzeichnung des Anwen-

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
			haltensaufzeichnung gestartet	dungsverhaltens wurde gestartet.
681	DriveLock	Error	Konfiguration von Microsoft Defender fehlgeschlagen	Fehler bei der Microsoft Defender-Konfiguration. Error code: [ErrorCode]. Error: [ErrorMessage]
682	DriveLock	Information	Microsoft Defender-Konfigurationsänderungen rückgängig gemacht	Konfigurationsänderungen an Microsoft Defender durch Dritte erkannt. Die Änderungen wurden rückgängig gemacht. Details: [Details]
683	DriveLock	Error	Microsoft Defender-Konfigurationsänderungen konnten nicht rückgängig gemacht werden	Konfigurationsänderungen an Microsoft Defender durch Dritte erkannt. Die Änderungen konnten nicht rückgängig gemacht werden. Details: [Details]. Error code: [ErrorCode]. Error: [ErrorMessage]
684	DriveLock	Warning	Microsoft Defender-Bedrohung erkannt	Microsoft Defender hat die Bedrohung [DetectionName] ([DetectionType]) erkannt. Infizierte Datei: [Path] Laufwerk: [DriveLetter] Dateiname: [FileName] Dateinamens-Hash: [MD5Hash]

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
685	DriveLock	Warning	Microsoft Defender-Bedrohung erlaubt	Ein Benutzer hat eine Bedrohung erlaubt, die Microsoft Defender erkannt hat. Bedrohung: [DetectionName] Kategorie: [DetectionType]
686	DriveLock	Warning	Microsoft Defender-Bedrohung aus Quarantäne wiederherstellt	Ein Benutzer hat eine Bedrohung aus der Quarantäne wiederhergestellt, der durch Microsoft Defender erkannt wurde. Bedrohung: [DetectionName] Kategorie: [DetectionType]
687	DriveLock	Error	Fehler beim Aktualisieren der Microsoft Defender-Signatur	Signatur-Definition von Microsoft Defender konnte nicht aktualisiert werden. Details: [Details]
688	DriveLock	Audit	Verschlüsseltes Laufwerk verbunden	Das verschlüsselte Laufwerk [DriveLetter] wurde dem System hinzugefügt. Es ist mit [EncryptionType] verschlüsselt. Mobile Encryption Application: [FileVersion] hat unverschlüsselten Teil: [UnencryptedPartPresent], size:

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
				[DataSize], permission: [UserLockState]
689	DriveLock	Audit	Anwendungs-Verhaltenskontrolle geändert	Anwendungs-Verhaltenskontrolle für [ProcessName] wurde geändert: Programmusführung: [LocalBehaviorExecute] DLL Laden: [LocalBehaviorDllLoad] Dateimodifikationen: [LocalBehaviorFileWrite]
690	DriveLock	Information	Schwachstellenscan erfolgreich	Schwachstellenscan wurde erfolgreich ausgeführt und Ergebnisse hochgeladen. DES-server: [DesName] Verbindungs-ID: [ObjectID]
691	DriveLock	Error	Schwachstellen-Katalog nicht heruntergeladen	Schwachstellenscan konnte nicht ausgeführt werden, da der Schwachstellen-Katalog noch nicht vom Server heruntergeladen wurde.
692	DriveLock	Error	Schwachstellenscan fehlgeschlagen	Beim Schwachstellenscanner ist ein Scan

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
				fehlgeschlagen. Fehler: [ErrorMessage]
693	DriveLock	Error	Fehler beim Start eines Scans	Fehler beim Start eines Schwachstellenscans. Fehlercode: [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage]
694	DriveLock	Error	Herunterladen des Schwachstellen-Katalogs fehlgeschlagen	Fehler beim Herunterladen des Schwachstellen-Katalogs. Server: [ServerName] Schritt: [StepName] Fehlercode: [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage]
695	DriveLock	Error	Erstellen Ergebnis Schwachstellenscan fehlgeschlagen	Fehler beim Erstellen des Schwachstellenscan-Ergebnisses. Schritt: [StepName] Fehlercode: [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage]
696	DriveLock	Warning	Microsoft Defender-Bedrohung auf Netzlaufwerk erkannt	Microsoft Defender hat die Bedrohung [DetectionName] ([DetectionType]) erkannt. Infizierte Netzwerk-Datei: [Path] Netzlaufwerk: [NetDrivePath] ([NetDriveType]) Dateiname: [FileName] Dateinamens-Hash: [MD5Hash]

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
697	DriveLock	Warning	Microsoft Defender-Bedrohung erkannt	Microsoft Defender hat die Bedrohung [DetectionName] ([DetectionType]) erkannt. Infizierte Datei: [Path] Geräteidentifikation: [HWVendorID] [HWProductID] (Rev. [HWRevisionNumber]) (Seriennummer [HWSerialNumber]) Laufwerk: [DriveLetter] Dateiname: [FileName] Dateinamens-Hash: [MD5Hash]
698	DriveLock	Error	Microsoft Defender ist deaktiviert	Microsoft Defender ist deaktiviert und kann nicht von DriveLock aktiviert werden.
699	DriveLock	Information	Microsoft Defender-Konfiguration angewendet	Microsoft Defender-Konfiguration wurde erfolgreich angewendet.
700	DriveLock	Warning	Microsoft Defender hat die Ausführung verhindert	Microsoft Defender hat eine Aktion verhindert: [ASRRuleType] Erkennungszeit: [TimeStamp] Pfad: [FileName] Prozess: [ProcessName] Signatur-Version: [SignatureVersion] Engine-Version[Engi-

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
				neVersion] Produkt-Version: [ProductVersion] Benutzer: [UserName]
701	DriveLock	Audit	Microsoft Defender hat die Ausführung protokolliert	Microsoft Defender hat eine Aktion protokolliert: [ASRRuleType] Erkennungszeit: [TimeStamp] Pfad: [FileName] Prozess: [ProcessName] Signatur-Version: [SignatureVersion] Engine-Version [EngineVersion] Produkt-Version: [ProductVersion] Benutzer: [UserName]
702	DriveLock	Error	Fehler beim Upload zu {PrefixES}	Beim Upload von Daten zu {PrefixEnterpriseService} ist ein Fehler aufgetreten. Upload-URL: [StepName] Fehlercode: [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage]
703	DriveLock	Information	Schwachstellenscan gestartet	Schwachstellenscan wurde durch den {PrefixES} gestartet.

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
704	DriveLock	Error	Fehler beim Lesen der Laufwerksidentifikationsdatei	Beim Lesen der Laufwerksidentifikationsdatei von Laufwerk [DriveLetter] ist ein Fehler aufgetreten. Bus-Typ: [StorageBus] Geräteidentifikation: [HWVendorID] [HWProductID] (Rev. [HWRevisionNumber]) (Seriennummer [HWSerialNumber]) Fehlercode: [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage]
705	DriveLock	Error	Fehler beim Lesen der Laufwerksidentifikations-Hashlistendatei	Beim Lesen der Laufwerksidentifikations-Hashlistendatei von Laufwerk [DriveLetter] ist ein Fehler aufgetreten. Bus-Typ: [StorageBus] Geräteidentifikation: [HWVendorID] [HWProductID] (Rev. [HWRevisionNumber]) (Seriennummer [HWSerialNumber]) Fehlercode: [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage]
706	DriveLock	Error	Gültigkeit von Laufwerksidentifikationsdatei abgelaufen	Beim Lesen der Laufwerksidentifikationsdatei von Laufwerk

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
				[DriveLetter] ist ein Fehler aufgetreten: der Gültigkeitszeitraum der Datei ist abgelaufen. Bus-Typ: [StorageBus] Geräteidentifikation: [HWVendorID] [HWProductID] (Rev. [HWRevisionNumber]) (Seriennummer [HWSerialNumber])
707	DriveLock	Warning	Unsicheres Transportprotokoll	Der Agent verwendet das unsichere HTTP-Protokoll.
708	DriveLock	Error	Fehler beim Aufzählen lokaler Benutzerkonten	Beim Aufzählen der lokalen Benutzerkonten ist ein Fehler aufgetreten. Fehlercode: [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage]
709	DriveLock	Error	Fehler beim Aufzählen lokaler Gruppen	Beim Aufzählen der lokalen Gruppen ist ein Fehler aufgetreten. Fehlercode: [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage]
710	DriveLock	Error	Fehler beim Ändern einer lokalen Gruppe	Beim Ändern einer lokalen Gruppe ist ein Fehler aufgetreten. Gruppe: [GroupName] Fehlercode: [ErrorCode]

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
				Fehler: [ErrorMessage]
711	DriveLock	Error	Fehler beim Lesen der Mitglieder einer lokalen Gruppe	Beim Lesen der Mitglieder einer lokalen Gruppe ist ein Fehler aufgetreten. Gruppe: [GroupName] Fehlercode: [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage]
712	DriveLock	Error	Fehler beim Entfernen eines Mitglieds einer lokalen Gruppe	Beim Entfernen eines Mitglieds einer lokalen Gruppe ist ein Fehler aufgetreten. Gruppe: [GroupName] Benutzer: [UserName] Fehlercode: [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage]
713	DriveLock	Error	Fehler beim Hinzufügen eines Mitglieds einer lokalen Gruppe	Beim Hinzufügen eines Mitglieds einer lokalen Gruppe ist ein Fehler aufgetreten. Gruppe: [GroupName] Benutzer: [UserName] Fehlercode: [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage]
714	DriveLock	Information	Mitglied aus lokaler Gruppe entfernt	Ein Mitglied wurde erfolgreich aus einer lokalen Gruppe entfernt. Gruppe:

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
				[GroupName] Benutzer: [UserName]
715	DriveLock	Information	Mitglied zu lokaler Gruppe hinzugefügt	Ein Mitglied wurde erfolgreich zu einer lokalen Gruppe hinzugefügt. Gruppe: [GroupName] Benutzer: [UserName]
716	DriveLock	Error	Fehler beim Hinzufügen einer lokalen Gruppe	Beim Hinzufügen einer lokalen Gruppe ist ein Fehler aufgetreten. Gruppe: [GroupName] Fehlercode: [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage]
717	DriveLock	Information	Lokale Gruppe hinzugefügt	Eine lokale Gruppe wurde erfolgreich hinzugefügt. Gruppe: [GroupName]
718	DriveLock	Error	Fehler beim Löschen einer lokalen Gruppe	Beim Löschen einer lokalen Gruppe ist ein Fehler aufgetreten. Gruppe: [GroupName] Fehlercode: [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage]
719	DriveLock	Information	Lokale Gruppe gelöscht	Eine lokale Gruppe wurde erfolgreich gelöscht. Gruppe: [GroupName]

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
720	DriveLock	Error	Fehler beim Hinzufügen eines lokalen Benutzers	Beim Hinzufügen eines lokalen Benutzers ist ein Fehler aufgetreten. Benutzer: [UserName] Fehlercode: [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage]
721	DriveLock	Information	Lokaler Benutzer hinzugefügt	Ein lokaler Benutzer wurde erfolgreich hinzugefügt. Benutzer: [UserName]
722	DriveLock	Error	Fehler beim Löschen einer lokalen Gruppe	Beim Löschen eines lokalen Benutzers ist ein Fehler aufgetreten. Benutzer: [UserName] Fehlercode: [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage]
723	DriveLock	Information	Lokaler Benutzer gelöscht	Eine lokaler Benutzer wurde erfolgreich gelöscht. Benutzer: [UserName]
724	DriveLock	Error	Fehler beim Ändern eines lokalen Benutzers	Beim Ändern eines lokalen Benutzers ist ein Fehler aufgetreten. Benutzer: [UserName] Schritt: [StepName] Fehlercode: [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage]

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
725	DriveLock	Error	Fehler beim Speichern kennwortgeschützter Benutzerdaten	Beim Speichern von kennwortgeschützten lokalen Benutzerdaten ist ein Fehler aufgetreten. Benutzer: [UserName] Fehlercode: [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage]
726	DriveLock	Error	Fehler beim Speichern zertifikatgeschützter Benutzerdaten	Beim Speichern von zertifikatgeschützten lokalen Benutzerdaten ist ein Fehler aufgetreten. Benutzer: [UserName] Fehlercode: [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage]
727	DriveLock	Information	Lokaler Benutzername geändert	Eine lokaler Benutzername wurde geändert. Alter Benutzername: [UserName] Neuer Benutzername: [NewValue]
728	DriveLock	Information	Lokales Benutzerkennwort geändert	Eine lokales Benutzerkennwort wurde geändert. Benutzername: [UserName] Neues Kennwort: [NewValue]
729	DriveLock	Information	Windows-Firewall aktiviert	Die Windows-Firewall wurde aktiviert für das Profil [FirewallProfile]

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
730	DriveLock	Information	Windows-Firewall deaktiviert	Die Windows-Firewall wurde deaktiviert für das Profil [FirewallProfile]
731	DriveLock	Information	Firewall-Regel (verwaltet) gelöscht	Eine von {Product} verwaltete Windows-Firewall-Regel wurde gelöscht. Regel-Name: [RuleName] Regel-ID: [RuleGuid] Richtung: [FirewallRuleDirection]
732	DriveLock	Information	Firewall-Regel (nicht verwaltet) gelöscht	Eine nicht verwaltete Windows-Firewall-Regel wurde gelöscht. Regel-Name: [RuleName] Regel-Gruppe: [RuleGroup] Richtung: [FirewallRuleDirection]
733	DriveLock	Error	Firewall-Regel (verwaltet) konnte nicht gelöscht werden	Eine von {Product} verwaltete Windows-Firewall-Regel konnte nicht gelöscht werden. Regel-Name: [RuleName] Regel-ID: [RuleGuid] Richtung: [FirewallRuleDirection] Fehlercode: [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage]
734	DriveLock	Error	Firewall-Regel (nicht verwaltet) konnte nicht gelöscht werden	Eine nicht verwaltete Windows-Firewall-Regel konnte nicht gelöscht werden.

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
				Regel-Name: [RuleName] Regel-Gruppe: [RuleGroup] Richtung: [FirewallRuleDirection] Fehlercode: [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage]
735	DriveLock	Information	Firewall-Regel (verwaltet) angelegt	Eine von {Product} verwaltete Windows-Firewall-Regel wurde angelegt. Regel-Name: [RuleName] Regel-ID: [RuleGuid] Richtung: [FirewallRuleDirection]
736	DriveLock	Error	Firewall-Regel (verwaltet) konnte nicht angelegt werden	Eine von {Product} verwaltete Windows-Firewall-Regel konnte nicht angelegt werden. Regel-Name: [RuleName] Regel-ID: [RuleGuid] Richtung: [FirewallRuleDirection] Fehlercode: [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage]
737	DriveLock	Error	Firewall-Regel konnte nicht gespeichert werden	Eine Windows-Firewall-Regel konnte nicht gespeichert werden. Regel-Name: [RuleName] Regel-ID: [RuleGuid] Eigenschaft: [StepName] Fehlercode: [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage]

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
738	DriveLock	Warning	Firewall-Regeln werden von Gruppenrichtlinie überschrieben	Das Hinzufügen oder Ändern von Firewall-Regeln zu aktuellen Profilen wird keinen Effekt haben, da Firewall-Einstellungen durch die Gruppenrichtlinie in [Details] Profilen überschrieben werden.
739	DriveLock	Error	Fehler bei Verwaltung von Firewall-Einstellungen	Bei der Verwaltung von Windows-Firewall-Einstellungen ist ein Fehler aufgetreten. Aktion: [StepName] Fehlercode: [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage]
740	DriveLock	Warning	Fehler beim Lesen von Firewall-Regeln	Beim Lesen von Windows-Firewall-Regeln ist ein Fehler aufgetreten. Aktion: [StepName] Fehlercode: [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage]
741	DriveLock	Error	Fehler bei Konfiguration globaler Firewall-Einstellungen	Bei der Konfiguration von globalen Windows-Firewall-Einstellungen ist ein Fehler aufgetreten. Eigenschaft: [StepName] Profil: [FirewallProfile] Fehlercode: [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage]

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
742	DriveLock	Error	Fehler bei Konfiguration von Windows-Firewall-Logeinstellungen	Bei der Konfiguration von Windows-Firewall-Logeinstellungen ist ein Fehler aufgetreten. NetSh-Befehl: [StepName] Fehlercode: [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage]
743	DriveLock	Error	Fehler beim Lesen von Windows-Firewall-Logs	Beim Lesen von Windows-Firewall-Logdaten ist ein Fehler aufgetreten. Fehlercode: [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage]
744	DriveLock	Error	Fehler beim Lesen von Windows-Firewall-Logs	Beim Lesen von Windows-Firewall-Logdaten ist ein Fehler aufgetreten. Fehlercode: [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage]
745	DriveLock	FailureAudit	Eingehende Verbindung abgelehnt	Eine eingehende Verbindung wurde abgelehnt. Quell-IP: [SrcIp] Quell-Port: [SrcPort] Ziel-IP: [DstIp] Ziel-Port: [DstPort] Kommunikationspartner: [PartnerName] Protokoll: [Protocol]

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
746	DriveLock	SuccessAudit	Eingehende Verbindung zugelassen	Eine eingehende Verbindung wurde zugelassen. Quell-IP: [SrcIp] Quell-Port: [SrcPort] Ziel-IP: [DstIp] Ziel-Port: [DstPort] Kommunikationspartner: [PartnerName] Protokoll: [Protocol]
747	DriveLock	FailureAudit	Eingehende Verbindung abgelehnt	Eine ausgehende Verbindung wurde abgelehnt. Quell-IP: [SrcIp] Quell-Port: [SrcPort] Ziel-IP: [DstIp] Ziel-Port: [DstPort] Kommunikationspartner: [PartnerName] Protokoll: [Protocol]
748	DriveLock	SuccessAudit	Eingehende Verbindung zugelassen	Eine ausgehende Verbindung wurde zugelassen. Quell-IP: [SrcIp] Quell-Port: [SrcPort] Ziel-IP: [DstIp] Ziel-Port: [DstPort] Kommunikationspartner: [PartnerName] Protokoll: [Protocol]
749	DriveLock	SuccessAudit	Kennwort erfolgreich abgerufen	Das Kennwort (und der Benutzername) für das Konto [UserName] wurde erfolgreich abgerufen.

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
750	DriveLock	FailureAudit	Fehler beim Kennwort-Abruf	Das Kennwort (und der Benutzername) für das Konto [UserName] konnte nicht abgerufen werden. Fehlercode: [ErrorCode] Fehler: [ErrorMessage]
800	DCC	Information	Control Center wurde gestartet	Das {PrefixControlCenter} wurde gestartet. Verbunden mit: [DesName]
801	DCC	Information	Control Center wurde beendet	Das {PrefixControlCenter} wurde beendet.
802	DCC	Information	{PrefixEnterpriseService} geändert	Der {PrefixEnterpriseService} wurde geändert. Das {PrefixControlCenter} ist jetzt mit: [DesName] verbunden.
803	DCC	Information	Benutzerkonto hinzugefügt	Für den Benutzer ([AccountName]) wurde ein Benutzerkonto angelegt
804	DCC	Information	Benutzerkonto gelöscht	Das Benutzerkonto des Benutzers ([AccountName]) wurde gelöscht
805	DCC	Information	Berechtigungen geändert	Die Berechtigungen des Benut-

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
				zerkontos ([AccountName]) wurden geändert. Mandanten: [Tenants] Start: [PermissionHome] Helpdesk: [PermissionHelpdesk] Forensik: [PermissionForensics] Report: [PermissionReport] Inventar: [PermissionInventory] Konfiguration: [PermissionConfiguration] A = erlaubt, N = nicht gesetzt, D = verweigert
806	DCC	Information	Starte Entschlüsselung der persönlichen Daten	Starte Entschlüsselung der persönlichen Daten
807	DCC	Information	Stoppe Entschlüsselung der persönlichen Daten	Stoppe Entschlüsselung der persönlichen Daten
808	DCC	Information	Verbindung zum Remote Computer öffnen	Verbindung zum Remote Computer: [DisplayName] öffnen
809	DCC	Information	Schließe Verbindung zum Remote Computer	Verbindung zum Remote Computer: [DisplayName]

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
810	DCC	Information	Neues initiales BitLocker-Kennwort aus dem {PrefixControlCenter}	Neues initiales BitLocker-Kennwort für Client [DisplayName] wurde aus dem {PrefixControlCenter} heraus gesetzt
811	DCC	Information	Aktion des Agenten zum Ändern des BitLocker-Kennworts aus dem {PrefixControlCenter}	Aktion des Agenten zum Ändern des BitLocker-Kennworts wurde an Client(s) [DisplayName] aus dem {PrefixControlCenter} heraus verschickt
900	DriveLock	SuccessAudit	{Product}-Konfigurationselement geändert	Ein {Product}-Konfigurationselement wurde geändert. Objekt-Typ: [ObjectType] Objekt-Pfad: [Path] Objekt-ID: [ObjectID] Konfigurationselement: [ConfigElement] Datentyp: [DataType] Neuer Wert: [NewValue] Alter Wert: [OldValue]
901	DriveLock	SuccessAudit	{Product}-Konfigurationselement hinzugefügt	Ein {Product}-Konfigurationselement wurde hinzugefügt. Objekt-Typ: [ObjectType] Objekt-Pfad: [Path] Objekt-ID: [ObjectID] Konfigurationselement: [ConfigElement] Datentyp: [DataType] Neuer Wert: [NewValue]

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
902	DriveLock	SuccessAudit	{Product}-Konfigurationselement gelöscht	Ein {Product}-Konfigurationselement wurde gelöscht. Objekt-Typ: [ObjectType] Objekt-Pfad: [Path] Objekt-ID: [ObjectID] Konfigurationselement: [ConfigElement] Datentyp: [DataType]
910	DriveLock	Information	{PrefixManagementConsole} gestartet	Die {PrefixManagementConsole} wurde gestartet. Objekt-Typ: [ObjectType] Objekt-Pfad: [Path] Objekt-ID: [ObjectID]
911	DriveLock	Information	{PrefixManagementConsole} beendet	Die {PrefixManagementConsole} wurde beendet.
912	DriveLock	Information	Device-Scanner ausgeführt	Der Device-Scanner wurde ausgeführt. Gescannte Computer: [Computers]
920	DriveLock	Information	Agenten-Verbindung hergestellt	Eine Verbindung zu einem entfernten Agenten wurde hergestellt. Agenten-Computer: [ComputerName] (Eindeutige ID [ComputerGuid])
921	DriveLock	Information	Agenten-Verbindung beendet	Eine Verbindung zu einem entfernten

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
				Agenten wurde beendet. Agenten-Computer: [ComputerName] (Eindeutige ID [ComputerGuid])
922	DriveLock	Information	Agenten-Aktion ausgeführt	Eine Aktion wurde auf einem entfernten Agenten ausgeführt. Agenten-Computer: [ComputerName] (Eindeutige ID [ComputerGuid]) Aktion: [ActionName] Ergebnis: [ActionResult]
923	DriveLock	Information	Schattenkopien im Netzwerk geöffnet	Eine Verbindung über das Netzwerk wurde hergestellt, um Schattenkopien anzuzeigen. Ziel: [Computers]
924	DriveLock	Information	Offline-Freigabe fehlgeschlagen	Der Assistent für die Offline-Freigabe wurde ausgeführt und ist fehlgeschlagen. Anforderungscode: [RequestCode] Anfordernder Computer: [AgentComputerName]
925	DriveLock	Information	Erfolgreiche Offline-Freigabe	Eine Offline-Freigabe wurde erfolgreich durchgeführt. Anforderungscode:

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
				[RequestCode] Anfordernder Computer: [AgentComputerName] Laufwerke: [UnlockDrives] Geräte: [UnlockDevices] Entsperr-Zeit: [UnlockTime] Ant- wortcode: [UnlockCode] Grund: [Reason]
926	DriveLock	Information	{FDE}-Notfallanmeldung erfolgreich	Eine Full Disc Encryption-Not- fallanmeldung wurde erfolgreich durch- geführt. Anforderungscode: [RequestCode] Anfordernder Benutzer: [UserName] Computername: [Com- puterName] Antwortcode: [UnlockCode]
927	DriveLock	Information	{FDE}-Notfallanmeldung erfolgreich	Eine Full Disc Encryption-Not- fallanmeldung wurde erfolgreich durch- geführt. Anforderungscode: [RequestCode] Anfordernder Benutzer: [UserName] Notfall-Datendatei: [FileName] Antwortcode: [UnlockCode]
928	DriveLock	Information	{FDE}-Wiederherstellungsschlüssel erzeugt	Ein Full Disc Encryption-Wie- derherstellungsschlüssel wurde erzeugt.

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
				Computername: [ComputerName] (eindeutige ID [ComputerGuid]) Schlüsseldatei: [UnlockCode]
929	DriveLock	Information	{FDE}-Wiederherstellungsschlüssel erzeugt	Ein Full Disc Encryption-Wiederherstellungsschlüssel wurde erzeugt. Notfall-Datendatei: [FileName] Schlüsseldatei: [UnlockCode]
930	DriveLock	Information	{PrefixEnterpriseService} ausgewählt	Der {PrefixEnterpriseService} [DesName] wurde von der {PrefixMMC} ausgewählt. Verbindungs-ID: [ObjectID]
931	DriveLock	Warning	{PrefixEnterpriseService} nicht verfügbar	Es ist kein {PrefixEnterpriseService} verfügbar, weil keine gültige Verbindung konfiguriert ist.
932	DriveLock	Error	{FDE}-Wiederherstellung fehlgeschlagen	Eine Full Disc Encryption-Wiederherstellung ist fehlgeschlagen. Computername: [ComputerName] (eindeutige ID [ComputerGuid]) Fehler: [ErrorMessage]

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
933	DriveLock	Error	{FDE}-Wiederherstellung fehlgeschlagen	Eine Full Disc Encryption-Wiederherstellung ist fehlgeschlagen. Notfall-Datendatei: [FileName] Fehler: [ErrorMessage]
934	DriveLock	Information	{FDE}-Installationspaket hochgeladen	Ein Full Disc Encryption-Installationspaket wurde zum Server hochgeladen. Paketversion: [FileName] Server: [ServerName]
935	DriveLock	Information	{FDE}-Installationspaket-Upload fehlgeschlagen	Ein Full Disc Encryption-Installationspaket konnte nicht zum Server hochgeladen werden. Paketversion: [FileName] Server: [ServerName] Fehler: [ErrorMessage]
936	DriveLock	Information	BitLocker Management-Notfallanmeldung erfolgreich	Eine BitLocker Management-Notfallanmeldung wurde erfolgreich durchgeführt. Anforderungscode: [RequestCode] Anfordernder Benutzer: [UserName] Computername: [ComputerName] Antwortcode: [UnlockCode]

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
937	DriveLock	Information	BitLocker Management-Notfallanmeldung erfolgreich	Eine BitLocker Management-Notfallanmeldung wurde erfolgreich durchgeführt. Anforderungscode: [RequestCode] Anfordernder Benutzer: [UserName] Notfall-Datendatei: [FileName] Antwortcode: [UnlockCode]
2000	DES	Error	Push Installation fehlgeschlagen	Die Pushinstallation des Agenten auf dem Computer [ComputerName] ist fehlgeschlagen. Fehlermeldung: ([PiErrorCode]) [PiErrorMessage] Installationsschritt: [PiErrorStep] Anzahl Versuche: #[PiAttempts]
2001	DES	Information	Push Installation erfolgreich	Die Pushinstallation des Agenten auf dem Computer [ComputerName] war erfolgreich.
2002	DES	Error	Download AV Definitionsdatei fehlgeschlagen	Der Download der AV Definitionsdatei [FileName] aus der {Product} Cloud ist fehlgeschlagen. Fehlermeldung: [ErrorMessage]

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
2003	DES	Information	Download AV Definitionsdatei erfolgreich	Der Download der AV Definitionsdatei [FileName] aus der {Product} Cloud war erfolgreich.
2004	DES	Error	Datei Download fehlgeschlagen	Der Download der Datei [FileName] aus der {Product} Cloud ist fehlgeschlagen. Fehlermeldung: [ErrorMessage]
2005	DES	Information	Dateidownload erfolgreich	Der Download der Datei [FileName] aus der {Product} Cloud war erfolgreich.
2006	DES	Information	{FDE} Wiederherstellungsdaten gespeichert	Die {FDE} Wiederherstellungsdaten ( [FdeRecoveryDataType] ) von Computer [ComputerName] wurden gespeichert.
2007	DES	Information	{ContainerEncryption} Wiederherstellungsdaten gespeichert	Die Wiederherstellungsdaten für den verschlüsselten Container ( Pfad: '[FilePath] [FileName]', VolumeID: [VolumeID] ) wurden gespeichert.
2008	DES	Information	DFP Wiederherstellungsdaten gespeichert	Die Wiederherstellungsdaten für den verschlüsselten Ordner ( Pfad: '[UncPath]',

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
				VolumeID: [DfpVolumeID] ) wurden gespeichert.
2009	DES	Information	Datenbankwartung erfolgreich	Die Datenbankwartung wurde für '[DisplayName]' erfolgreich durchgeführt.
2010	DES	Error	Datenbankwartung abgebrochen	Die Datenbankwartung für '[DisplayName]' wurde wegen einem Fehler abgebrochen: '[ErrorMessage]'.
2011	DES	Information	Datenbank Eventgrooming erfolgreich	Das Eventgrooming für '[DisplayName]' wurde erfolgreich durchgeführt.
2012	DES	Error	Datenbank Eventgrooming abgebrochen	Das Eventgrooming für '[DisplayName]' wurde wegen einem Fehler abgebrochen: '[ErrorMessage]'.
2013	DES	Information	Datenbanksicherung erfolgreich	Die Datenbanksicherung wurde für '[DisplayName]' erfolgreich durchgeführt.
2014	DES	Error	Datenbanksicherung abgebrochen	Das Eventgrooming für '[DisplayName]' wurde wegen einem Fehler abge-

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
				brochen: '[ErrorMessage]'.
2015	DES	Information	Datenbank erfolgreich verkleinert	Die Datenbank '[DisplayName]' wurde erfolgreich verkleinert.
2016	DES	Error	Fehler bei Datenbankverkleinerung	Fehler beim Verkleinern der Datenbank '[DisplayName]': '[ErrorMessage]'.
2017	DES	Error	Synchronisation AV Definitionsdatei fehlgeschlagen	Der Download der AV Definitionsdatei [FileName] von dem zentralen {PrefixES} ist fehlgeschlagen. Fehlermeldung: [ErrorMessage]
2018	DES	Information	Synchronisation AV Definitionsdatei erfolgreich	Der Download der AV Definitionsdatei [FileName] von dem zentralen {PrefixES} war erfolgreich.
2019	DES	Error	Datei Download fehlgeschlagen	Der Download der Datei [FileName] von dem zentralen {PrefixES} ist fehlgeschlagen. Fehlermeldung: [ErrorMes-sage]

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
2020	DES	Information	Dateidownload erfolgreich	Der Download der Datei [FileName] von dem zentralen {PrefixES} war erfolgreich.
2021	DES	Information	Der {PrefixES} wurde gestartet	Der {PrefixES} wurde gestartet.
2022	DES	Information	Zentral gespeicherte Richtlinie aktiv	Die zentral gespeicherte Richtlinie [CspName], Version [CspVersion], ID: [CspID] ist jetzt am {PrefixES} verfügbar.
2023	DES	Information	Zentral gespeicherte Richtlinie inaktiv	Die zentral gespeicherte Richtlinie [CspName], Version [CspVersion], ID: [CspID] ist am {PrefixES} nicht verfügbar.
2024	DES	Information	Zentral gespeicherte Richtlinie gelöscht	Die zentral gespeicherte Richtlinie [CspName], ID: [CspID] wurde gelöscht.
2025	DES	Information	Zentral gespeicherte Richtlinie Zuordnung aktiv	Die Zuordnung der zentral gespeicherte Richtlinie is jetzt aktiv auf dem {PrefixES}. Name: [CspAssignmentName], Gewichtung: [CspAssignmentOrder], CSP ID: [CspID]

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
2026	DES	Information	Zuordnung zentral gespeicherte Richtlinie gelöscht	Die Zuordnung der zentral gespeicherte Richtlinie [CspAssignmentName] wurde gelöscht.
2027	DES	SuccessAudit	Gruppe erstellt	Die [GroupMemberType] Gruppe [GroupName] (Kennzeichnung: [GroupIdentifier]) wurde erstellt.
2028	DES	SuccessAudit	Gruppe gelöscht	Die [GroupMemberType] Gruppe [GroupName] (Kennzeichnung: [GroupIdentifier]) wurde gelöscht.
2029	DES	SuccessAudit	Gruppenmitglied hinzugefügt	Das Mitglied [GroupMemberName] (Kennzeichnung: [GroupMemberIdentifier]) wurde der [GroupMemberType] Gruppe: [GroupName] (Kennzeichnung: [GroupIdentifier]) hinzugefügt. Typ: [GroupChildType]
2030	DES	SuccessAudit	Gruppenmitglied entfernt	Das Mitglied [GroupMemberName] (Kennzeichnung: [GroupMemberIdentifier]) wurde aus der

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
				[GroupMemberType] Gruppe: [GroupName] (Kennzeichnung: [GroupIdentifier]) entfernt. Typ: [GroupChildType]
2031	DES	SuccessAudit	Gruppenmitglied aktualisiert	Das Mitglied [GroupName] (Kennzeichnung: [GroupIdentifier]) wurde in der [GroupMemberType] Gruppe: [GroupMemberName] (Kennzeichnung: [GroupMemberIdentifier]) aktualisiert. Ausgenommen Status ist: [GroupMemberExclude]
2032	DES	SuccessAudit	Gruppe aktualisiert	Die Gruppe mit der Kennzeichnung [GroupIdentifier] wurde aktualisiert. Name: [GroupName], Beschreibung: [GroupDescription]
2033	DES	SuccessAudit	Dynamische Gruppe erstellt	Die dynamische Gruppe [GroupName] (Kennzeichnung: [GroupIdentifier]), Typ: [GroupMemberType] wurde erstellt.

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
2034	DES	SuccessAudit	Dynamische Gruppe gelöscht	Die dynamische Gruppe [GroupName] (Kennzeichnung: [GroupIdentifier]), Typ: [GroupMemberType] wurde gelöscht.
2035	DES	SuccessAudit	Dynamische Gruppe aktualisiert	Die dynamische Gruppe mit der Kennzeichnung [GroupIdentifier] wurde aktualisiert. Name: [GroupName], Beschreibung: [GroupDescription]
2036	DES	SuccessAudit	Dynamische Gruppe geändert	Die dynamische Gruppe [GroupName] (Kennzeichnung: [GroupIdentifier]) wurde geändert. Gruppeneffinition (alt): [GroupDynDefinitionOld] Gruppeneffinition (neu): [GroupDynDefinitionNew]
2100	DOC	SuccessAudit	Account angelegt	Der Account [AccountDisplayName] (Kennzeichnung: [AccountIdentifier]) wurde angelegt
2101	DOC	SuccessAudit	Account gelöscht	Der Account [AccountDisplayName] (Kennzeichnung: [AccountIdentifier])

Event ID	Source	Severity	Short text DE	Long text DE
				wurde gelöscht
2102	DOC	SuccessAudit	Rollenzuweisung angelegt	Die Rolle [RoleDisplayName] (id: [RoleID]) wurde dem Account [AccountDisplayName] (Kennzeichnung: [AccountIdentifier]) zugewiesen. OU Einschränkungen: ([OuRestriction])
2103	DOC	SuccessAudit	Rollenzuweisung gelöscht	Die Rollenzuweisung [RoleDisplayName] (id: [RoleID]) wurde von dem Account [AccountDisplayName] (Kennzeichnung: [AccountIdentifier]) entfernt
3001	DES	SuccessAudit	Verdächtige Datei-Aktivität	Verdächtige Datei-Aktivität erkannt in den letzten [Duration] Tagen (rollierend). Benutzer: [UserName] ([DomainName]) Anzahl Dateien: [FileCount] Anzahl Bytes: [ByteCount] Anzahl Sitzungen: [SessionCount] Sitzungszeit (min): [SessionDuration]

## Copyright

Die in diesen Unterlagen enthaltenen Angaben und Daten, einschließlich URLs und anderen Verweisen auf Internetwebsites, können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die in den Beispielen verwendeten Firmen, Organisationen, Produkte, Personen und Ereignisse sind frei erfunden. Jede Ähnlichkeit mit bestehenden Firmen, Organisationen, Produkten, Personen oder Ereignissen ist rein zufällig. Die Verantwortung für die Beachtung aller geltenden Urheberrechte liegt allein beim Benutzer. Unabhängig von der Anwendbarkeit der entsprechenden Urheberrechtsgesetze darf ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis der DriveLock SE kein Teil dieser Unterlagen für irgendwelche Zwecke vervielfältigt oder übertragen werden, unabhängig davon, auf welche Art und Weise oder mit welchen Mitteln, elektronisch oder mechanisch, dies geschieht. Es ist möglich, dass DriveLock SE Rechte an Patenten bzw. angemeldeten Patenten, an Marken, Urheberrechten oder sonstigem geistigen Eigentum besitzt, die sich auf den fachlichen Inhalt dieses Dokuments beziehen. Das Bereitstellen dieses Dokuments gibt Ihnen jedoch keinen Anspruch auf diese Patente, Marken, Urheberrechte oder auf sonstiges geistiges Eigentum, es sei denn, dies wird ausdrücklich in den schriftlichen Lizenzverträgen von DriveLock SE eingeräumt. Weitere in diesem Dokument aufgeführte tatsächliche Produkt- und Firmennamen können geschützte Marken ihrer jeweiligen Inhaber sein.

© 2021 DriveLock SE. Alle Rechte vorbehalten.